



# 联想手机

---

用户手册

型号: **Lenovo A660**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovo.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo联想”、“IdeaPhone”是联想(北京)有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标，提及

## 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 第 1 章 安全和维护      | 5  |
| 第 2 章 联想智能手机 Q&A | 9  |
| 第 3 章 安装和充电      | 11 |
| 3.1 电池的拆卸和安装     | 11 |
| 3.2 给电池充电        | 12 |
| 3.3 SIM 卡安装和取出   | 13 |
| 3.4 存储卡的安装和拆卸    | 13 |
| 3.4.1 存储卡的安装     | 13 |
| 3.4.2 存储卡的拆卸     | 14 |
| 3.5 如何开机和关机      | 15 |
| 3.6 安全密码         | 15 |
| 3.6.1 PIN 码      | 15 |
| 3.6.2 PUK 码      | 15 |
| 第 4 章 手机按键功能     | 16 |
| 第 5 章 主要功能指南     | 18 |
| 5.1 拨打电话         | 18 |
| 5.2 联系人          | 18 |
| 第 6 章 输入文本       | 19 |
| 第 7 章 使用功能表      | 20 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 3.2 给电池充电                            | 11        |
| 3.3 SIM 卡安装和取出                       | 12        |
| 3.4 存储卡的安装和拆卸                        | 12        |
| 3.4.1 存储卡的安装                         | 12        |
| 3.4.2 存储卡的拆卸                         | 13        |
| 3.5 如何开机和关机                          | 14        |
| 3.6 安全密码                             | 14        |
| 3.6.1 PIN 码                          | 14        |
| 3.6.2 PUK 码                          | 14        |
| <b>第 4 章 手机按键功能</b>                  | <b>15</b> |
| <b>第 5 章 主要功能指南</b>                  | <b>17</b> |
| 5.1 拨打电话                             | 17        |
| 5.2 联系人                              | 17        |
| <b>第 6 章 输入文本</b>                    | <b>18</b> |
| <b>第 7 章 使用功能表</b>                   | <b>19</b> |
| <b>第 8 章 功能快速参考</b>                  | <b>21</b> |
| <b>第 9 章 常见问题</b>                    | <b>22</b> |
| <b>第 10 章 技术参数</b>                   | <b>24</b> |
| <b>第 11 章 重要安全信息——电磁辐射性能指标 (SAR)</b> | <b>25</b> |
| <b>第 12 章 重要安全信息——医疗设备</b>           | <b>26</b> |

## 第1章 安全和维护

### 使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子设备时会对其造成干扰。请远离电子设备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶剂物（如：苯、稀盐酸或酒精）擦拭手机外壳。严禁让有

带格式的：缩进：首行缩进米

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

#### 使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢地减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 50℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。

带格式的：缩进：首行缩进  
米

**使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

带格式的：缩进：首行缩进  
米

**使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

带格式的：缩进：首行缩进  
米

**防水，防尘及耐刮注意事项。**

- 此手机只适用于日常生活防水，但并非能完全防水，此手机的防水功



- 防刮仅限于手机屏幕范围内，可以防止在日常生活使用中产生的划痕。

- 手机的自然磨损及损坏会降低其防尘或防水能力。因滥用或不当使用设备而造成的损坏或缺陷不在保修范围之内。如果您对于产品的使用还有任何其他问题，请联系我们的客户支持服务以获取帮助。

## 第2章 联想智能手机 Q&A

### Q: 请问本智能手机采用的是什么操作系统?

A: 本手机采用的是 Android 操作系统, 该操作系统从 2007 年面世以来得到了手机用户的广泛认可。目前, Android 操作系统已经是世界上用户最多的智能手机操作系统之一。

带格式的: 缩进: 首行缩进 米

### Q: 请问联想手机如何安装第三方应用?

A: 联想智能手机在出厂时就已经预置了多款流行的应用程序, 能够满足普通用户的基本需求。用户也可以从电子市场 (如: 乐商店)、第三方管理软件 (如: 豌豆荚) 下载安装其他第三方应用, 或者通过 USB 数据线拷贝第三方应用程序到手机上并安装。**请注意, 只有联想预置的应用是经过联想测试并保证使用效果的**, 其他用户自行下载的应用需要确认该应用经过 Google 的授权并获得数字签名方能保证使用效果。如果用户需要安装非 Google 授权的应用, 需要在主菜单->系统设置->安全中勾选“未知来源”这一选项。**安装非认证的应用存在一定的风险, 一切由用户自行安装非授权应用引起的软硬件问题联想不承担维修责任。还请用户尽量下载官方认证的应用。**

带格式的: 缩进: 首行缩进 米

### Q: 请问第三方应用的下载和安装需要收费吗?

A: 目前 Android 应用中超过半数都是免费的, 下载和安装这部分应用都不

带格式的: 缩进: 首行缩进 米

**Q：发现系统运行速度越来越慢该如何处理？**

A：1、智能手机和电脑一样，可能在长时间运行多个程序后会发现系统逐渐变“卡”，此时重启手机就可解决该问题；2、如果重启还解决不了问题的话，回忆一下最近您是否下载安装过一些新的第三方应用程序，进入系统设置->应用程序->已下载，尝试卸载最近安装的程序后再重启手机；3、如果以上2种方法都解决不了您的问题的话，进入系统设置->备份和重置->恢复出厂设置，可将手机恢复出厂设置。请注意！做此操作前注意使用手机自带的备份与恢复工具备份您的重要数据，或可以使用第三方工具，如“豌豆荚”等。

带格式的：缩进：首行缩进米

**Q：电池不耐用如何处理？**

A：智能手机多为大屏手机，且支持的功能众多，如果您长时间上网、看视频、玩游戏，那么电池的续航时间也会相应的减少。那么怎样才能尽可能延长电池的续航时间及其使用寿命呢？在您不需要无线连接的时候，关闭WLAN、蓝牙、GPS、Exchange账户同步。在灯光昏暗或者夜晚时，建议您调低屏幕亮度，不仅能延长手机的使用时间，更能保护您的视力。

带格式的：缩进：首行缩进米

## 第3章 安装和充电

### 3.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图 1 中箭头所示向上取下电池盖；
- ②按下图 2 所指方向拿下电池。



图 1



图 2

安装时按以下步骤进行：

- ①按下图 3 将电池金属触点端对应机身的弹片并且电池的防呆凸台插入机身的方形槽，再按箭头方向将电池装到位；

②将电池盖轻轻放在机身上并按下图 4 中箭头所示方向向下压合，直至

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米， 段落间距段前：0 磅



图 3



图 4

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

### 3.2 给电池充电

将充电器插上电源，然后将充电器的接口插入手机充电器插口，如图所示：



带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米，段落间距段前：0 磅

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关机。

### 3.3 SIM 卡安装和取出

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭手机，移去电池和其它外部电源。

将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡座，插入时确保 **SIM** 卡的金属面朝下，如图所示。（备注：双卡槽都支持 WCDMA/GSM）



当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米，段落间距段前：0 磅



### 3.4.2 存储卡的拆卸

请根据以下步骤进行拆卸：

取下电池后盖和电池：

按下图中箭头方向将存储卡从卡槽中拉出



带格式的：缩进：首行缩进  
米

### 3.5 如何开机和关机

确保电池已经安装好。开机，按住[电源键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码。PIN 码的初始密码一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络。关机时按住[电源键]按钮，直至出现关机的选项。

### 3.6 安全密码

您可以使用该节描述的密码设置来防止他人擅自使用您的 SIM 卡。

#### 3.6.1 PIN 码

PIN 码用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

#### 3.6.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为连续三次输入错误的 PIN 码而

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米， 段落间距段前：0 磅

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米， 段落间距段前：0 磅

带格式的：缩进：首行缩进  
米

带格式的：缩进：首行缩进  
米

## 第4章 手机按键功能

### 按键描述



|   |        |            |
|---|--------|------------|
| 4 | 返回键    | 返回上一级菜单    |
| 5 | 多任务列表键 | 显示最近使用过的程序 |
| 6 | 音量键    | 调节音量大小     |

## 第5章 主要功能指南

### 5.1 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上角的信息条显示网络信号强度。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

拨打国内电话：

在待机状态下输入电话号码，然后按拨号图标开始呼叫。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。结束请按结束通话图标挂断电话。

### 5.2 联系人

您可以使用联系人功能存储联系人的相关信息。

注：SIM 卡存储的记录数目与其容量相关。

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米， 段落间距段前：0 磅

带格式的：样式 样式 样式  
标题 2 + 段前：0.8 行 +  
段前：0.8 行 段后：0.3 行  
案：清...， 缩进：首行缩进  
厘米， 段落间距段前：0 磅

## 第6章 输入文本

此款手机已为您提供两种输入法：**Android** 输入法和搜狗输入法，您也可自行下载其它输入法进行安装使用。

在手机中允许输入的功能项有：

输入、编辑短信息

输入、编辑联系人姓名

.....

### 输入法

选择输入法后，您可根据输入法界面的图标点击切换输入模式，根据需输入数字/中文/符号/字母。

## 第7章 使用功能表

拨号  
信息  
联系人  
通话记录  
音乐  
视频播放器  
相机  
图库  
文件管理器  
系统设置  
浏览器  
乐商店  
乐安全  
时钟  
日历  
计算器  
电子邮件

搜索  
WLAN 设置  
i 悦读  
QQ 浏览器  
SIM 卡应用  
百度搜索  
宝石迷境  
备份恢复  
大众点评  
多米音乐  
高德导航  
乐服务  
乐同步  
录音机  
去哪儿旅行  
人人网  
烧绳子

收音机  
手机 QQ  
搜狗地图  
搜狗输入法  
搜狐新闻  
淘宝  
腾讯微博  
天气  
豌豆荚  
微博  
下载内容  
益盟操盘手  
优酷  
有道词典

**特别说明：**本手机采用双卡双待单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话或同时连接上网，当其中一张卡号正处于通话状态时，另一张卡号无法同时接听电话，若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话不在服务区”等语音提示，该提示是手机单通设计造成的，与运营商网络状况无关。

单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅度延长待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

**带格式的：**缩进：首行缩进  
米

## 第8章 功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

| 功能       | 说明              | 选择                       |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 通话记录     | 查看最近已拨、已接、未接的电话 | 主菜单-通话记录                 |
| 快速查找联系人  | 在联系人中快速查找联系人    | 主菜单-联系人列表进行快速查找          |
| 导入/导出联系人 | 在联系人中复制联系人      | 主菜单—联系人-菜单键—导入/导出        |
| 添加联系人    | 在联系人中添加联系人      | 主菜单-联系人-创建联系人            |
| 闹钟       | 设定在特定时刻的闹钟      | 主菜单-时钟-设置闹钟              |
| 日期和时间    | 设置手机的日期和时间      | 主菜单-系统设置-日期和时间           |
| 显示语言     | 选择手机显示语言        | 主菜单-系统设置-语言和输入法-语言       |
| 铃声设置     | 选择来电铃声、信息铃声等    | 主菜单-系统设置-情景模式-标准-语音来电铃声等 |
| 音量       | 调节铃声、信息和通知的音量   | 主菜单-系统设置-情景模式-标准-音量      |

## 第9章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN 码：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码：

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入正确的 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

**■不能发送短信息：**

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者短信中心号码设置错误，或者您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务（具体可咨询当地网络运营商）。

**■不能充电：**

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

**■联系人不能添加数据：**

联系人存储已满，可删除部分原有无用条目。

**■不能选择某些功能：**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

带格式的：缩进：首行缩进米

## 第10章 技术参数

### 常规

品名: WCDMA 数字移动电话机

型号: Lenovo A660

系统: Android 4.0

### 基本参数

尺寸: 约 125.2\*65.3\*10.9 mm

重量: 约 137.4g (含电池)

通话时间: 上限约为 683.52 分钟\*

待机时间: 上限约为 259.56 小时\*

电池容量: 1500mAh

---

\*视当地网络信号环境状况而定。

## 第11章 重要安全信息——电磁辐射性能指标 (SAR)

本型号移动电话符合有关无线电电磁波辐射量的国际及国家规范要求，敬请安心使用！

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频 (RF) 限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

**SAR (Specific Absorption Rate)** 是指电磁波能量吸收比值，简称比吸收率，是一个计量单位量度，国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是\*\*不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) \*\*，为了给公众提供更多的保护，同时也考虑到测量上的偏差，此限值已经包含了一定的安全余量。

**SAR 值的测试**是依据标准测试程序，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率，鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的，而实际您的移动电话在一般情况下使用时 **SAR** 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常情况下，您距离基站越近，手机的耗

## 第12章 重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

### 心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- 应始终保持手机与起搏器的距离大于 **15.3 厘米（约 6 英寸）**；
- 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

### 助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

| 有毒有害物质或元素名称及含量标示                                                                                                                                    |           |           |           |                |               |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 部件名称                                                                                                                                                | 有毒有害物质含量  |           |           |                |               |                      | 部件环保<br>使用期限<br>及回收利<br>用信息 |
|                                                                                                                                                     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr-VI) | 多溴联<br>苯(PBB) | 多溴二联<br>苯醚<br>(PBDE) |                             |
| 主机                                                                                                                                                  | 主板        | 0         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 机壳        | 0         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 贴片器件      | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 装配器件      | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 充电器       | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 电池        | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 耳机        | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
|                                                                                                                                                     | 数据线       | *         | 0         | 0              | 0             | 0                    | 0                           |
| 包装附件                                                                                                                                                |           |           |           |                |               |                      |                             |
| 备注 1、主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯以及回收因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上（不含电 |           |           |           |                |               |                      |                             |
| 池）尚未找到替代物可替代。                                                                                                                                       |           |           |           |                |               |                      |                             |
| 在设备生命周期中可遵循国家及国际环保法规持续改进                                                                                                                            |           |           |           |                |               |                      |                             |

说明

| 有毒有害物质或元素名称及含量标示                    |      |          |       |       |            |           |                  |              |
|-------------------------------------|------|----------|-------|-------|------------|-----------|------------------|--------------|
| 部件名称                                |      | 有毒有害物质含量 |       |       |            |           | 部件环保使用期限及回收再利用信息 |              |
|                                     |      | 铅(Pb)    | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr VI) | 多溴联苯(PBB) |                  | 多溴二联苯醚(PBDE) |
| 主机                                  | 主板   | Q        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ③            |
|                                     | 机壳   | Q        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ③            |
|                                     | 贴片器件 | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ④            |
|                                     | 装配器件 | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ④            |
| 充电器                                 |      | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ④            |
| 电池                                  |      | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ③            |
| 耳机                                  |      | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ④            |
| 数据线                                 |      | x        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ④            |
| 包装附件                                |      | Q        | Q     | Q     | Q          | Q         | Q                | ③            |
| 备注 1：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件整机环保使用 |      |          |       |       |            |           |                  |              |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <u>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</u>  |
| <u>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</u> |

版本: V1.0

带格式的: 正文, hxc正文