i-mobitle I◯X/I◯X∧

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

Downloaded from http://www.gsmarc.com

ค่าน่า

เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างถูก ต้อง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ เสียหายต่อทรัพย์สิน

ภาพหน้าจอและภาพตัวอย่างที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ บริการสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-975-5555



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย	1
คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน	4
ไอคอนและสัญลักษณ์	7
การแจ้งเตือน	8
เริ่มต้นการใช้งาน	9
รูปแบบการล็อค	16
การพักหน้าจอ	18
หน้าโฮม	18
คีย์บอร์ด	21
การโทร	23
បត្តហួត	27
เมนูฟังก์ชั่น	30
นาฬิกา	30
บราวเซอร์	32
กล้อง	40
วิทยุ FM	42
รายชื่อ	43
โทรศัพท์	48
แกลอรี่	49

อีเมล	52
ข้อความ	57
เพลง	62
ตั้งค่า	66
บันทึกเสียง	72
FOTA	73
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	74
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ	78
ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR	83
ข้อมูลแบตเตอรี่	85
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	86

ข้อมูลความปลอดภัย

ค่าเตือนการให้งาน

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านล่างอย่างละเอียด ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และอาจผิด กฎหมาย

	เปิดเครื่องอย่างปลอดภัย ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ในที่ที่มีข้อห้ามใช้ โทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการรบกวนหรือ เกิดอันตรายได้
	การขับขี่อย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้งานโทรศัพท์ขณะขับรถ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ท่านต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับแรก
Æ	การปิดโทรศัพท์มือถือในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ตามโรง พยาบาล และโปรดปิดโทรศัพท์มือถือทุก ครั้งเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

\wedge	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับแจ้ง และ ท้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะโดยสารบนเครื่อง บิน
	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานีเดิมน้ำมัน ท้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในสถานีเดิม น้ำมัน หรือเมื่ออยู่บริเวณใกล้กับน้ำมันเชื้อ เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได้
	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ ระเบิด โปรดลังเกตข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีการ ระเบิด
	การใช้งานอย่างเหมาะสม ควรใช้งานโทรศัพท์ในสถานที่ที่เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ และไม่ควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ โทรศัพท์
	บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โปรดนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการซ่อมแชม กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เท่านั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับโทรศัพท์ โปรด ติดต่อไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก i-mobile



M	อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ โปรดเลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น และห้ามนำไปใช้งานกับ อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการทำงาน
•••	การกันน้ำ โทรศัพท์ของคุณไม่มีคุณสมบัติการกันน้ำ โปรดเก็บรักษาเครื่องให้ห่างจากน้ำ
	การสำรองข้อมูล โปรดตรวจสอบอยู่เสมอว่าคุณได้สำรอง ข้อมูล หรือจดบันทึกข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ มือถือไว้อยู่เสมอ
5	การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้เพื่อศึกษาคำแนะนำ ด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนนำไป เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น และห้ามนำไปเชื่อม ต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ ใช้งานร่วมกันได้
Sos	การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดเครื่อง ไว้และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการ ในโหมดหน้า จอปกติ ให้ท่านป้อนเบอร์โทรฉุกเฉิน จาก นั้นจึงกดปุ่มโทรออก เมื่อมีผู้รับสาย ให้บอก รายละเอียดจุดที่คุณอยู่ และห้ามวางสาย จนกว่าจะได้รับแจ้ง

คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน

อุปกรณ์มาตรฐานในกล่อง

สำหรับชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่ในกล่องจะประกอบไปด้วย แบตเตอรี่ x 1, ที่ซาร์จ x 1, สายดาต้าเคเบิ้ล x 1 และคู่มีอการ ใช้งาน x 1

🗊 หมายเหตุ

ควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากไอโมบายเท่านั้น ไม่ เช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับร่าง กายและทรัพย์สิน นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้การรับประกันหมดไป อุปกรณ์เสริมในกล่องจะขึ้นอยู่กับส่วนภูมิภาค

ภาพส่วนประกอบเครื่อง



ปุ่ม	ฟังก์ชั่นการทำงาน
ปุ่มโฮม	 กดเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม กดค้างเพื่อแสดงหน้าแอพพลิเคชั่น
(หน้าหลัก)	ปัจจุบัน



ปุ่ม	ฟังก์ชั่นการทำงาน
ปุ่มเมนู	 กดเพื่อเปิดเมนูรายการการทำงานที่มี สำหรับหน้าจอใช้งานปัจจุบัน
ปุ่มกลับ	 ในหน้าเมนู กดเพื่อกลับไปยังเมนูก่อน หน้านี้ หรือออกจากไดอะล็อกบ็อกซ์หรือ หน้าเมนู เมื่ออยู่ในหน้าจอที่เปิดใช้งานคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มกลับจะเป็นการปิดคีย์บอร์ด
ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง	 กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจอถูกเปิดใช้งาน): เพื่อ ล็อคหน้าจอ กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจออยู่ในโหมดสลีป): เพื่อเปิดการใช้งานหน้าจอ กดค้าง: เพื่อใช้เมนูตัวเลือก
ปุ่มปรับระดับ ความดังเสียง	 กดเพื่อปรับระดับความดังเสียง

🗊 หมายเหตุ

"กด" ในคู่มือนี้ หมายถึงการกดปุ่มแล้วปล่อย สำหรับ "กด ค้าง" หมายถึงการกดปุ่มค้างอย่างน้อย 2 วินาที



ไอคอนและสัญลักษณ์

ในโหมดหน้าจอปกติจะแสดงไอคอนแบตเตอรี่และสัญญาณเครือ ข่ายตลอดเวลา สำหรับไอคอนอื่นๆจะแสดงต่อเมื่อฟังก์ชั่นนั้น สามารถใช้งานได้

กรณีที่สัญลักษณ์เครือข่ายไม่ถูกแสดง อาจเกิดจากสัญญาณเครือ ข่ายมีปัญหาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ให้เปลี่ยนไป โทรยังพื้นที่อื่น

P	โรมมิ่ง	Ľať	ไม่มีสัญญาณ
? ×	ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด		โหมดการสั่น
H	เชื่อมต่อ 3G	A	ปิดเสียงเรียกเข้า
H+	กำลังใช้งาน 3G	Ł	ปิดเสียงไมโครโฟน
-	เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi		แบตเตอรี่ต่ำ
*	เปิดใช้งานบลูทูธ	5	แบตเตอรี่เต็ม
\rightarrow	โหมดเครื่องบิน	5	กำลังชาร์จ แบตเตอรี่



\bigcirc	ตั้งเปิดใช้งาน นาฬิกาปลุก	3	กำลังรับข้อมูลที่ อยู่จาก GPS
.) [มีข้อความ SMS/ MMS ใหม่	Ŷ	กำลังอัพโหลด ข้อมูล
Ļ	มีปัญหาการส่ง ข้อความ SMS /MMS	Ŷ	กำลังดาวน์โหลด ข้อมูล
2	มีสายที่ไม่ได้รับ	Ş	มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้
۲	กำลังซิงค์ข้อมูล	Ŷ	เชื่อมต่อกับสาย เคเบิ้ล USB
4	มีปัญหาการลง ทะเบียนเข้าใช้ งานหรือซิงค์		

การแจ้งเตือน

เมื่อคุณเห็นการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ ให้แตะและลากแถบลงมา เพื่อเปิดหน้าต่างรายการการแจ้งเตือน



หากต้องการปิดหน้าการแจ้งเตือน ให้แตะแถบการแจ้งเตือนด้าน ล่างค้างไว้และลากขึ้น

เริ่มต้นการใช้งาน

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย ในหัวข้อ "ข้อมูลความปลอดภัย และข้อควรระวัง" ก่อนเริ่มใช้งาน

กรุณาใส่ซิมการ์ดที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อใช้งานโทรศัพท์ โดยใน ซิมการ์ดจะมีข้อมูลต่างๆ เช่นเบอร์โทร โดยหน่วยความจำที่อยู่ใน ซิมการ์ดสามารถจัดเก็บเบอร์โทรและข้อความ



เครื่องโทรศัพท์ของคุณอาจไม่รองรับชิมการ์ดบางชิมการ์ด โปรดดิดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนชิมการ์ดที่สามารถ ใช้งานกับเครื่องของคุณได้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

คุณสามารถใส่การ์ดทีแฟลชเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ โดยคุณ สามารถใส่ เพลง, ภาพและไฟล์วีดีโอ ในการ์ดทีแฟลชได้

การใส่ซิมการ์ต

การถอดฟาหลัง



โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว คุณควร ถอดฝ่าแบตเตอรี่ก่อนที่จะใส่ชิมการ์ด ยกฝ่าแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดออก (1)



การใส่ซิมการ์ต

โปรดตรวจสอบว่าขอบที่เป็นมุมดัดของซิมการ์ดอยู่ในทิศทางที่ถูก ต้อง และส่วนที่เป็นโลหะของซิมการ์ดถูกคว่ำลง จากนั้นใส่ซิมการ์ด ลงในช่องใส่ซิมจนสุด ทั้งนี้โปรดระลึกว่าคุณสามารถใช้ไมโครซิม ที่เป็นซิมการ์ดขนาดเล็กเสียบลงในช่องเสียบซิม 2 เท่านั้น (2)







(3)

การเปิด/ปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นใส่รหัส PIN (รหัส ลับของซิมการ์ดเป็นตัวเลข4-8 หลัก) โดยปกติจะถูกตั้งค่ามาจากผู้ ให้บริการเครือข่ายของคุณ ในกรณีที่ไส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกล็อค หากต้องการปลดล็อคต้องใส่รหัส PUK ซึ่งจะ ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้สักพักแล้วปล่อย จะมีตัว เลือกให้เลือก จากนั้นเลือกปิดเครื่อง (Power off)

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ โดยปกติแบตเตอรี่ใหม่ จะมีพลังงานแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จมาระดับหนึ่ง เมื่อแบตเตอรี่ต่ำจะ แสดงเลียงเตือนการชาร์จ เสียบสายชาร์จไปยังพอร์ต USB ด้านล่าง จากนั้นเสียบปลั๊กอีกด้าน เข้ากับเต้าเสียบ ลัญลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จ ระหว่างการชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการหาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดการเคลื่อนไหว 👔 ให้ คุณถอดสายชาร์จ หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันหลายวันให้ถอดแบตเตอรี่



การใส่การ์ตทีแฟลช

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีช่องสำหรับใส่การ์ดทีแฟลช

- หันส่วนที่เป็นโลหะบนการ์ดทีแฟลชคว่ำลง แล้วค่อยๆเสียบการ์ด ทีแฟลชลงในช่องเสียบ
- กรณีที่ต้องการถอดการ์ดออกให้ค่อยๆ ดึงสไลด์การ์ดทีแฟลซออก จากนั้นจะสามารถถอดการ์ดทีแฟลซออกได้



🗐 หมายเหตุ

หากต้องการถอดการ์ดทีแฟลชออก ให้ไปยังหน้าโฮมเพื่อแตะ ที่แท็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเลือก ตั้งค่า (Settings) > พื้นที่จัด เก็บ (Storage) > เลิกเชื่อมต่อการ์ดทีแฟลช (Unmount SD card)



การโอนถ่ายข้อมูลไปยังการ์ตทีแฟลช

หากต้องการโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่การด์ทีแฟลช ต้องตั้ง ให้การ์ดทีแฟลชเป็น ไดร์ฟ USB

- เชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายดาต้า เคเบิ้ล USB จากนั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนที่แถบสถานะ
- เปิดหน้าพาเนลการแจ้งเตือนโดยแตะที่แถบแล้วลากลง
- ในหน้าพาแนลการแจ้งเตือนแตะ เชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บ และ เลือก พื้นที่จัดเก็บ USB (USB storage)
- ปิดการใช้งาน USB storage โดยไปที่หน้าพาเนล และแตะ ปิด การใช้งาน USB storage (Turn off USB storage)

การปิตเครื่องโทรศัพท์

เพื่อปิดการใช้งานคลื่นวิทยุทั้งหมดในตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณให้ ไปที่หน้าโฮมและแตะที่แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ตั้งค่า (Settings) > อื่นๆ (More) จากนั้นเลือก โหมดเครื่องบิน (Airplane mode) เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด เครื่องบิน โดยจะแสดงไอคอน บาม บนแถบสถานะ หากต้องการเปิดใช้งานการใช้งานคลื่นวิทยุทั้งหมดอีกครั้ง ให้เอา เครื่องหมายในโหมดเครื่องบินออก

ทัษสกรีน

เครื่องโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายและ รวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเมนูและรายการต่างๆ โดยการควบคุมบนหน้าจอทัชสกรีนจะเปลี่ยนแปลงตามฟังก์ชั่นงาน ที่คุณใช้อยู่

การเลือก

เพื่อเลือกรายการไอเท็มหรือปุ่มบนหน้าจอ ใช้นิ้วแตะบนไอเท็มนั้น ทั้งนี้สืบนหน้าจอจะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการเลือก (โดยปกติจะถูกเปลี่ยน เป็นสีน้ำเงิน)

เมนูตัวเลือก

เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสพหรับไอเท็มที่อยู่บนหน้าจอ คุณสามารถ: แตะค้างที่รายการไอเท็มนั้นด้วยปลายประมาณ 1 วินาที จากนั้น เมนูตัวเลือกจะปรากฏ

การเลื่อนหน้าจอ

คุณสามารถลากสไลด์นิ้วขึ้น/ลงบนหน้าจอ เพื่อเลื่อนหน้ารายการ ขึ้น/ลง หรือเลื่อนหน้าบนหน้าจอ การลากนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอจะ ไม่ถือเป็นการเลือกหรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นใดๆบนหน้าจอ



การซูมเข้าและซูมออก

ซูมเข้าและซูมออกเมื่อดูภาพแบบเต็มหน้าจอ, หน้าเว็บไซต์ หรือ แผนที่:

 คุณสามารถซูมเข้า/ออก โดยการวางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอ หาก ต้องการซูมออกหรือย่อภาพให้จีบนิ้วแล้วลากเข้าหากัน หากต้อง การซูมเข้าหรือขยายให้ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า

รูปแบบการล็อก

คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณโดย ตั้งค่าล็อคหน้าจอ ทั้งนี้หากตั้งเปิดฟังก์ชั่นนี้แล้ว ทุกครั้งที่เปิดหน้า จอคุณจำเป็นต้องปลดล็อคหน้าจอโดยการวาดรูปแบบการปลดล็อค ที่ถูกต้อง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งรูปแบบการล็อคหน้าจอ:

- กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะแท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก ตั้งค่า (Settings)
- เลือก ความปลอดภัย (security) จากนั้นเลือนลงไปยังส่วนการ ล็อคหน้าจอ
- ตั้งหรือเปลี่ยนรูปแบบการล็อคโดยเลือก ล็อคหน้าจอ (screen lock) > รูปแบบ (Pattern)
- 4. จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ เพื่อกำหนดรูปแบบของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถลากนิ้วไปบนหน้าจอเพื่อสร้างรูปแบบโดยมีจุดเชื่อม ต่อของจุดขั้นต่ำ 4 จุด คุณจะไม่สามารถเลือกรูปแบบจุดเดียวๆ ในการปลดล็อค



ถ้าคุณปลดล็อคหน้าจอและต้องการช่อนรูปแบบการวาด ให้เอา เครื่องหมายการเลือกออกจากกล่องตัวเลือก **แสดงรูปแบบ (Make** Pattern Visible) ออก



การพักหน้าจอ

หลังจากที่ไม่ได้ใช้หน้าจอลักพัก หน้าจอจะเข้าสู่ใหมดสลีป (หน้าจอ จะเป็นสีดำ) เมื่ออยู่ในโหมดสลีปโทรศัพท์จะใช้พลังงานแบตเตอรี่ น้อย ไปยังหน้าโฮม จากนั้นแตะ แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก **ตั้งค่า** (Settings) > การแสดงผล (Display) > สลีป (Sleep) เพื่อ เลือกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่โหมดการสลีปหรือเปิดหน้าจอ โดยกด ปมเปิดปิดเครื่อง

หน้าโฮม

หน้าโฮมถือเป็นหน้าแรกของการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆที่อยู่ใน ตัวเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดการแสดงแอพพลิเคชั่น, ชอร์ทคัท และวิดเจ็ดที่ต้องการบนหน้าโฮม กด**ปุ่มโฮม** เพื่อเข้าสู่หน้าโฮม

การเลื่อนหน้าโฮม

หลังจากกดปุ่มโฮม สามารถลากนิ้วไปยังช้ายหรือขวา เพื่อแสดง หน้าที่ถูกช่อนอยู่ของหน้าโฮม คุณสามารถกำหนดการแสดง แอพพลิเคชั่น, ชอร์ทคัท และวิดเจ็ดที่ต้องการบน พื้นที่เพิ่มเติมของ หน้าโอม



ก้นหาแอพพลิเคชั่นอย่างรวดเร็ว

จากหน้าโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น 🌐



เพิ่มรายการบนหน้าโฮม

1. หากต้องการสร้างชอร์ทคัทแอพพลิเคชั่นอย่างเร็ว แตะที่ แท็บ แอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงไอคอนแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่มี จากนั้น แตะแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ดค้างไว้แล้วลากไปยังหน้าโสม ชอร์ท คัทของแอพพลิเคชั่นที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ หน้าโฮม

ตั้งวอลล์เปเปอร์

- 1. บนหน้าโฮม; กดปุ่มเมนูเพื่อใช้ตัวเลือกเมนู หรือคุณสามารถแตะ ้ค้างไปยังพื้นที่ว่างบนหน้าโฮมแล้วแตะเลือ[๊]ก **วอลล์เปเปอร์** (Wallpapers)
- 2. แตะ วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers) เลือกภาพที่ต้องการโดย สามารถเลือกจาก แกลอรี่ (Gallery), วอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อน ไหว (LiveWallpapers), วอลล์เปเปอร์วีดีโอ (Video Wallpaper) หรือวอลล์เปเปอร์ (Wallpapers) โดยแกลอรี่จะจัดเก็บภาพที่ จัดเก็บบนการ์ทีแฟลช ส่วนวอลล์เปเปอร์จะมีติดตั้งมาในตัวเครื่อง
- 3. เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว โปรดตรวจสอบว่าภาพนั้นได้ถูก ไฮไลท์ จากนั้นเลือก **ตั้งวอลล์เปเปอร์ (Set Wallpapers)**
- 4. ถ้าเลือก**แกลอรี่ (Gallery)** จะเปิดภาพในอัลบั้มที่มีอยู่ ให้ลาก นิ้วเพื่อค้นหาภาพที่ต้องการใช้และแตะที่ภาพเพื่อเลือก[์] ในกรณีที่ ภาพใหญ่เกินคณต้องตัดภาพก่อน



ลบรายการจากหน้าโฮม

หากต้องการลบชอร์ทศัทหรือวิดเจ็ดจากหน้าโฮม ให้แตะค้างที่ ไอเท็มที่ต้องการลบจนกระทั่งเข้า "โหมดการลบ" โดยแถบด้าน บนจะมีปุ่มลบ (Remove) แสดงอยู่ จากนั้นลากไอเท็มที่ต้องการ ลบไปยังปุ่มลบ (Remove) เมื่อไอคอนหรือแอพพลิเคชั่นที่ต้อง การลบเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ปล่อยนิ้วออก

ย้ายอ๊อบเจ๊คบนหน้าโฮม

- หากต้องการย้ายไอคอนหรือรายการอื่นบนหน้าโฮม ให้แตะค้าง ที่ไอคอนนั้นๆเพื่อเข้า "โหมดการย้าย" โดยอ๊อบเจ็คจะขยายขึ้น เมื่อพร้อมที่จะถูกย้าย
- จากนั้นลากอ๊อบเจ็คที่ต้องการไปยังตำแหน่งใหม่โดยไม่ถอนนิ้ว ออกจากหน้าจอ หากต้องการย้ายรายการไปยังหน้าโฮมหน้าอื่น ที่ไม่ถูกแสดง ให้ลากรายการไปยังขอบของหน้าจอและค้างไว้ลัก ครู่ หน้าจอจะเปลี่ยนไปยังหน้าโฮมหน้าอื่น จากนั้นเลือกตำแหน่ง ที่ต้องการวางอ๊อบเจ็คแล้วปล่อยนิ้ว

ตัวเลือกบนหน้าโฮม

ในหน้าโฮม, กดปุ่มเมนูเพื่อใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

 วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers): เลือกวอลล์เปเปอร์จากอัลบั้ม ภาพ, วอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว (Live Wallpapers) หรือ วอลล์เปเปอร์ แกลอรี่ (Gallery)

- จัดการแอพพลิเคชั่น (Manage Apps): เลือกจัดการแอพพลิ เคชั่น
- ตั้งค่าระบบ (System Settings): เมนูลัดเข้าสู่เมนูการตั้งค่า โปรดอ้างอิงเนื้อหาในส่วน "ตั้งค่า (Settings)"

คีย์บอร์ต

เมื่อคุณแตะไปยังช่องที่ต้องมีการกรอกตัวหนังสือ, ตัวเลข จะ ปรากฏคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ปรับตั้งค่าคีย์บอร์ต

ก่อนเริ่มการใช้งานคีย์บอร์ด ขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวเลือกก่อน เช่น สั่น และ/แสดงเสียงเมื่อพิมพ์, ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ (autocapitalization), เดาคำศัพท์ (auto-complete), และอื่นๆ

- กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะแท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ตั้งค่า (Settings) > ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล (Language & input)
- แตะ คีย์บอร์ดเอนดรอยด์ (Android keyboard) จากนั้น เลือกวิธีการพิมพ์ที่โปรดปราน แล้วตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการใช้ สำหรับคีย์บอร์ด
- ถ้าเลือก ตัวเลือก แสดงคำแนะนำแก้ไขคำที่ถูกต้อง (Show correction suggestions), และ แก้คำผิดอัตโนมัติ (Autocorrection) ตัวเครื่องโทรศัพท์จะแสดงคำที่ถูกต้องขณะกำลัง พิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและถูกต้อง



คีย์บอร์ตเอนตรอยด์

แตะเพื่อเปิด คีย์บอร์ด	f an New message	24 # 14.27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
แตะเพื่อใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่ แตะเพื่อเปลี่ยน – คีย์บอร์ดเป็นตัว เลขและสัญลักษณ	Type message qwertyu asdfghj Orzxcvbn 1223 & &	iop k i m 43	แตะเพื่อพิมพ์ ตัวอักษร แตะเพื่อลบ ตัวอักษรก่อน หน้า
หมายเหตุ เมื่อไม่ต้องก ต้องการแส ความ	าารใช้คีย์บอร์ด สามารถ ดงคีย์บอร์ดอีกครั้งให้แ	ถปิดโดยกด ตะที่ช่องสำ	เปุ่มกลับ หาก เหรับพิมพ์ข้อ

หากต้องการแทรกหรือลบตัวอักษร ให้ลากนิ้วไปยังตำแหน่ง ที่เคอร์เซอร์อยู่ถัดจากตัวอักษรที่ต้องการแก้ไข



ทั้งนี้ปุ่มบนคีย์บอร์ดจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวิธีการพิมพ์ ที่เลือกใช้ ตั้งค่า (Settings) > ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล (Language & input)

คีย์บอร์ดเอนดรอยด์แบบสมาร์ท

คีย์บอร์ดเอนดรอยด์แบบสมาร์ทเป็นคีย์บอร์ดการพิมพ์อัจฉริยะซึ่ง มีดิคชั่นนารีอยู่ โดยเมื่อพิมพ์ตัวอักษรไปเพียง 1-2 ตัว ตัวเครื่องจะ แสดงคำที่แนะนำบนหน้าจอ

การโทร

การโทรออก

🗊 หมายเหต

คณสามารถโทรออกได้เมื่อมีสัฌญาณเท่านั้น

 แตะ ไอคอนการโทร 💽 บนหน้าโฮม 2. ใส่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง, เลือกจากรายชื่อ หรือบันทึกการโทร 3. กด ไอคอนการโทร 📞 เพื่อโทรไปยังเบอร์ที่ต้องการ

หากต้องการวางสาย ให้กด ไอคอนวางสาย





การปรับระดับความดังเสียงลำโพง/หูฟัง

ระหว่างการโทร กด**ปุ่มปรับระดับความดังเสียงขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม หรือลดเสียง

ล่าโพง

ระหว่างการโทร เลือก**เปิดลำโพง**

การโทรออกต่างประเทศ

- 1. แตะที่ปุ่ม 0 ที่แผงปุ่มกดค้างไว้จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น "+".
- 2. ใส่รหัสประเทศ
- 3. ใส่รหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไม่ใส่ เลข 0 ก่อนรหัสพื้นที่) แล้วจึงใส่ เบอร์โทรศัพท์
- 4. กดไอคอนโทรศัพท์ 📞 เพื่อโทรออก

การโทรออกฉุกเฉิน

บนแท็บไอคอนแผงปุ่มกด ให้ใส่เบอร์โทรฉุกเฉิน จากนั้น กด**ไอคอน โทรศัพท์ 📞**

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณต้องปลดล็อคหน้าจอก่อนเพื่อโทรออกเบอร์ ฉุกเฉิน ในกรณีที่อยู่ในโหมดสลีป กด**ปุ่มเปิดปิดเครื่อง** เพื่อเปิดหน้า จอแล้วจากนั้นจึงปลดล็อคหน้าจอ คุณสามารถโทรสายซ้อนโดยพักสายปัจจุบัน:

- ระหว่างการโทรสายแรก เลือก เพิ่มสาย (Add call) จากนั้นใส่ เบอร์ของสายที่ 2 โดยใช้ปุ่มกด
- 2. กดไอคอนโทรศัพท์ 📞 เพื่อโทรออกไปยังเบอร์ที่ 2 ทั้งนี้สาย แรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่นบริการสายเรียกซ้อน นี้จะเป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่ายผู้ให้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสลับสายสนทนา

เมื่อมีสายที่ใช้งานอยู่หนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู่ คุณ สามารถเลือก **รวมสาย (Merge calls)** เพื่อสลับการใช้งาน ระหว่าง 2 สายสนทนา

การรวมสายสนทนา

เมื่อมีสายที่ไช้งานอยู่หนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู่ คุณ สามารถเลือก **รวมสาย (Merge calls)** เพื่อทำการประชุมสาย สนทนาระหว่าง 2 สาย

การประชุมสายสนทนา

เมื่อมีสายเรียกซ้อนระหว่างสนทนา คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อ ไปนี้เพื่อประชุมสาย:



- ลากไอคอนโทรศัพท์สีเขียวไปยังด้านขวาเพื่อรับสายที่ 2 ทั้งนี้ สายสนทนาแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
- เลือก รวมสาย (Merge calls) เพื่อทำการประชุมสายสนทนา ระหว่าง 2 สาย

ระหว่างการประชุมสาย คุณสามารถรับสายเรียกเข้าใหม่หรือเพิ่ม สมาชิกให้กับการประชุม โดยเลือก เพิ่มสาย (Add call) เพื่อโทร ออกไปเบอร์ใหม่ (โดยสายสนทนาปัจจุบันทั้งหมดจะถูกพักสายก่อน) เมื่อโทรติดเรียบร้อยแล้ว เลือก รวมสาย (Merge calls) จากเมนู ตัวเลือก

ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นของเครือข่ายผู้ให้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การโทรแบบแฮนต์ฟรี

ระหว่างการสนทนา เลือก **ลำโพง (Speaker)**

การรับสายสนทนา

ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีเขียวด้านขวา หากใช้สายอยู่ สายสนทนาแรกจะถูกพักขณะรับสายใหม่ หากต้องการปิดเสียงริงโทนก่อนการรับสายให้กด**ปุ่มปรับระดับ** ความดังเสียงลง

การปฏิเสธสายสนทนา

ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีแดงที่อยู่ด้านซ้าย



การรับสายสนทนาที่สอง

เมื่อเปิดใช้งานสายเรียกซ้อน เมื่อมีสายเรียกเข้าใหม่แสดงที่หน้าจอ คณสามารถ:

- 1 ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีเขียวด้านขวา โดยสายที่ให้ อย่ จะถกพักขณะรับสายใหม่
- ลากไอค[้]อนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีแดงที่อยู่ด้านซ้าย เพื่อ ปฏิเสธการรับสายที่ 2 และสนทนาสายแรกต่อ

การวางสายสนทนา

กด วางสาย ไอคอนโทรศัพท์ 🥅 เพื่อวางสายสนทนา

ບລູກູຣ (Bluetooth)

เครื่องโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชั่นบลูทูธ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไร้สาย ระยะสั้นที่ให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์บลุทูธอื่นๆ ใบระยะใกล้เคียง

🗊 หมายเหต

คณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หูฟังบลูทูธหรือชุดอุปกรณ์หูฟัง ในรถยนต์ และใช้อุปกรณ์บลูทูธนั้นเพื่อโทร/รับสาย ก่อนการ ให้งานโปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง



ເປັດບຣັດາຣບສູກູຣ

กดปุ่มโฮมและ แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือกดั้งค่า (Settings) เลือก อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) จากนั้นเปลี่ยนไอคอน เพื่อเปิดใช้งาน บลูทูธ เมื่อเปิดใช้งานบลูทูธ จะมีไอคอน 3 ปรากฏบนแถบสถานะ

ความสามารถในการค้นหา

ค่ามาตรฐานที่มีมากับตัวเครื่องจะถูกตั้งค่า ไม่ให้ "สามารถค้นหาได้ (discoverable)" ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์บลูทูธจะไม่สามารถมองเห็น ตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเมื่อสแกนค้นหา หากคุณเลือก **สามารถ** ค้**นหาได้ (discoverable)** เครื่องโทรศัพท์ของคุณสามารถถูกค้น พบจาก อุปกรณ์บลูทูธอื่น การตั้งให้เครื่องโทรศัพท์สามารถค้นหาได้:

- 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดบลูทูธ
- กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ดั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) และเปิดบลูทูธ
- เลือก ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout) เพื่อตั้งเวลา การมองเห็นเครื่องโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ



การตั้งชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

- 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดบลูทูธ
- กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) และเปิดบลูทูธ
- 3. แตะปุ่มเมนู แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)
- 4. พิมพ์ชื่อที่ต้องการตั้ง จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)

การจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนการติดต่อระหว่างตัวเครื่องและหูฟังบลูทูธ คุณต้องจับคู่ อุปกรณ์ก่อน

- 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดบลูทูธ
- ไปยัง ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) > บลูทูธ
- เครื่องโทรศัพท์จะเริ่มสแกนค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัติ เมื่อพบอุปกรณ์จะแสดงในรายการอุปกรณ์บลูทูธ
- 4. แตะเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการในรายการเพื่อจับคู่
- เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งผ่านบลูทูธ

การสแกนค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

ถ้าต้องการอัพเดทรายการอุปกรณ์บลูทูธ กด **ค้นหาอุปกรณ์** (Search For Devices)



เมนูฟังก์ชั่น

วิธีการใช้งาน

เลือกแอพพลิเคชั่น

จากหน้าโฮม แตะ แท็บแอพพลิเคชั่น 🥮 ลากสไลด์เพื่อดูเมนูต่างๆ และแตะเพื่อเข้าสู่เมนูที่เลือก สามารถออกจากหน้าเมนูได้โดยกด**ปุ่มกลับ**

เมนูหลัก

โปรดอ่านรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้ เพื่อคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมนูหลัก

นาฬิกา (Clock)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก ทั้งนี้คุณสามารถเลือกว่า ต้องการปลุกซ้ำหรือไม่

การตั้งนาฬิกาปลุก

การตั้งนาฬิกาปลุก:



- การเปิดนาฬิกาปลุก กดปุ่มโฮม เพื่อกลับหน้าโฮม แตะแท็บ แอพพลิเคชั่น เพื่อเข้าหน้าเมนูหลัก เลือก นาฬิกา (Clock) จากนั้นแตะไอคอนนาฬิกาปลุก
- แตะ + เพื่อเพิ่มนาฬิกาปลุก ทั้งนี้คุณสามารถแก้ขนาฬิกาปลุกที่มี อยู่ได้
- คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้:
 - เปิดนาฬิกาปลุก (Turn Alarm On): สามารถเปลี่ยน ไอคอนเป็น
 เพื่อเปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก
 - เวลา (Time): คุณสามารถตั้งเวลาการปลุก โดยใส่เวลาที่ ต้องการ จากนั้น แตะตกลง (ok) เพื่อลิ้นสุดการตั้งเวลา
 - ปลุกซ้ำ(Repeat): กดเพื่อปลุกซ้ำทุกวัน, จากวันจันทร์ถึงวัน อาทิตย์
 - ริงโทน (Ringtone): เลือกริงโทนสำหรับการปลุก โดยเสียง ริงโทนจะถูกเล่นเป็นตัวอย่างสั้นๆเมื่อถูกเลือก
 - สั่น (Vibrate): กดเพื่อเปิด/ปิดการสั่น
 - ลาเบล (Label): แตะเพื่อตั้งชื่อให้กับนาฬิกาปลุก

สุดท้าย กดปุ่มกลับ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ในนาพิกาปลุก โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการปลุกช้ำในวัน เสาร์และอาทิตย์หรือไม่ เพราะถ้าตั้งปิด นาพิกาปลุกจะไม่ทำ งานในวันเสาร์และอาทิตย์

ลบนาฬิกาปลุก?

หากต้องการปิดนาฬิกาปลุก สามารถเปลี่ยนไอคอนเป็น offel หากต้องการลบนาฬิกาปลุก ให้กดค้างที่นาฬิกาปลุกจนกระทั่ง



บราวเซอร์ (Browser)

เพื่อเปิดหน้าบราวเซอร์ กด**ปุ่มโฮม** แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น แตะไอคอนบราวเซอร์ ໜ ครั้งแรกที่เข้าสู่หน้าบราวเซอรหลังการเปิดเครื่อง คุณสามารถ เปลี่ยนโฮมเพจโดยกดปุ่มเมนู และ เลือก **ตั้งค่า (Settings) > ทั่ว** ไป (general)**> ตั้งเป็นโฮมเพจ (Set Home Page)**

🗐 หมายเหตุ

บราวเซอร์จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแตะเว็บลิงค์ในอีเมลหรือ ข้อความ SMS

การใช้งานบราวเซอร์อาจทำให้เกิดการใช้งานข้อมูลดาต้าจำนวน มากผ่านการเชื่อมต่อของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือ ข่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการใช้งานดาต้า

การใส่ที่อยู่เว็บไซต์

- 1. เปิดหน้าบราวเซอร์ และแตะแท็บที่อยู่เว็บเพื่อเปิดหน้าเว็บ
- 2. พิมพ์ที่อยู่ URL ด้วยตนเองในช่องใส่ URL
- จากนั้นผลลัพธ์ที่ตรงตามคำที่ค้นหาจะแสดงเป็นรายการลิงค์ เลือกรายการที่ต้องการหรือใส่ที่อยู่เว็บ


การตั้งโฮมเพจ

คุณสามารถตั้งโอมเพจได้จากการตั้งค่าบนหน้าจอ:

- กดปุ่มเมนู และเลือก ตั้งค่า (Settings) >ทั่วไป (general)> ตั้งเป็นโอมเพจ (Set Home Page) เพื่อเปิดกล่องไดอะล็อก
- คุณสามารถ เลือกหน้าปัจจุบัน, หน้าว่าง, หน้าเว็บเริ่มต้น,เว็บ ไซต์ที่เข้าชมบ่อย หรือ Site Navigation เป็นโฮมเพจได้ ทั้งนี้ คุณสามาถเลือกหน้าอื่น โดยพิมพ์ที่อยู่ URL ที่ต้องการตั้งเป็น โฮมเพจ แล้วกด ตกลง (OK)

การซูมและการเลื่อนดูหน้าเว็บ

ขณะดูหน้าเว็บ คุณสามารถใช้เทคนิคการซูมและการเลื่อนในการดู หน้าเว็บ:

- ใช้นิ้ว 2 นิ้ววางบนหน้าจอ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อชูมเข้า แล้ว ลากจีบนิ้วเข้าหากันเพื่อชูมออก
- ลากนิ้วบนหน้าจอตามทิศ[์]ทางที่ต้องการดูในพื้นที่ของหน้าเพจ

การตูหน้าต่าง

โปรดใช้ฟังก์ชั่นหน้าต่าง (Windows) ถ้าต้องการเปิดหน้าเว็บเพจ หลายๆหน้าในเวลาเดียวกันบนหน้าจอ 🎫

- 1. ขณะบราวซ์หน้าเว็บ แตะ ที่อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง
- คุณสามารถเห็นหน้าเว็บเพจทั้งห[ื]มดที่คุณเปิดใช้งานอยู่

- หากต้องการเพิ่มหน้าต่าง คลิ้ก "+"
- หากต้องการปิดหน้าต่างการใช้งาน แตะ "X" ที่อยู่บริเวณมุม ขวาด้านบนของหน้าต่าง
- บนหน้าต่าง คุณสามารถ กดปุ่มเมนู เพื่อรีเฟรช, บันทึกบุ้คมาร์ค และ ปิด

การค้นหาคำบนหน้าเว็บ

ขณะที่ดูหน้าเพจ กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ **ค้นหาบนเพจ** (Find on page)

ใส่คำที่ต้องการค้นหา เมื่อพิมพ์คำที่ต้องการ คำที่เหมือนกันจะถูก ไฮไลท์

การคัดลอกคำบนหน้าเว็บ

วิธีการคัดลอกคำที่ต้องการบนหน้าเว็บเพจ จากนั้นวางลงบนอีเมล หรือข้อความ SMS/MMS

- 1. เปิดหน้าเว็บเพจที่คุณต้องการคัดลอกคำ
- เลือกคำที่ต้องการคัดลอก จากนั้น กดค้างจนกระทั่งข้อความถูก ไฮไลท์ด้วยสีฟ้า
- ลากนิ้วไปยังตำแหน่งเริ่มของคำที่ต้องการคัดลอกและลากไปจน สิ้นสุดคำที่ต้องการ

เพื่อวางคำที่คัดลอกลงอีเมล หรือข้อความ SMS/MMS ให้ แตะ ค้างที่ข้อความหรืออีเมล จากนั้นแตะ**วาง (Paste)**



บุ๊คมาร์ค

- บนหน้าจอบราวเซอร์ กดปุ่มเมนู เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ บันทึกบุ๊คมาร์ค (Save to Bookmarks)
- พิมพ์ที่อยู่ URL ของบุ๊คมาร์ค และแตะปุ่มตกลง (OK) เพื่อทำ ต่อ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ บุ๊คมาร์ค (Bookmarks)
- ใต้บุ๊คมาร์คคุณจะเห็นรายการบุ๊คมาร์คทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ ลากขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการบุ๊คมาร์คที่มี จากนั้นเลือกคลิ๊กที่ บุ๊คมาร์คที่ต้องการเพื่อบราวช์ไปยังหน้าเว็บไซต์
- ทากต้องการแก้ไขบุ๊คมาร์ค แตะค้างที่บุ๊คที่ต้องการแก้ไข จากนั้น จะมีเมนูตัวเลือกแสดง ให้ เลือก แก้ไขบุ๊คมาร์ค (Edit bookmark) พิมพ์คำที่ต้องการแก้ไขและ เลือก ตกลง (OK)
- หากต้องการฉบบุ๊คมาร์ค ในหน้าบุ๊คมาร์คให้ แตะค้างที่บุ๊คมาร์ค ที่ต้องการแก้ไข เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก และ เลือก ลบบุ๊คมาร์ค (Delete Bookmark)

รีเฟรชหน้าเว็บเพจ

กด**ปุ่มเมนู**บนหน้าเว็บเพจ จากนั้นเลือก **รีเฟรช (Refresh)**

ปรับแต่งการตั้งค่าบราวเซอร์

บนหน้าบราวเซอร์ กด**ปุ่มเมนู** จากนั้นแตะ **ตั้งค่า (Settings)** เพื่อ ตั้งค่า บราวเซอร์และใช้ตัวเลือก



ตั้งค่าหน้าเพจ (Page content settings)

ตั้งค่าหน้าเพจ (Page content settings)

- ตั้งโฮมเพจ (Set Homepage): แตะเพื่อตั้งหน้าโฮมเพจ
- กรอกฟอร์มอัตโนมัติ (Form auto-fill): แตะเพื่อป้อนฟอร์ม อัตโนมัติ

ตั้งค่าความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว (Privacy& Security settings)

- ลบแคช (Clear Cache): แตะเพื่อล้างค่าแคชทั้งหมด
- ลบประวัติ (Clear History): แตะเพื่อล้างประวัติการเข้าใช้ งานบราวเซอร์
- แสดงคำตือนความปลอดภัย (Show security warnings): แตะเพื่อเลือกให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของเว็บไซต์
- ขอมรับคุ้กกี้ (Accept Cookies): แตะเพื่อตั้งค่าเปิด/ปิด เมื่อ เปิดใช้งานตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณจะยอมให้เว็บไซต์บันทึกและ อ่านข้อมูลคุ้กก้
- ลบขอมูลคุ้กกี้ทั้งหมด (Clear All Cookie Data): แตะเพื่อ ลบข้อมูลคุ้กกี้ทั้งหมด
- จำข้อมูลในฟอร์ม (Remember Form Data): แตะเพื่อเลือก เปิด/ปิดการใช้งาน หากคุณเลือกเปิดการใช้งาน เครื่องโทรศัพท์ มือถือของคุณจะจดจำข้อมูลที่พิมพ์ในฟอร์มเพื่อใช้ภายหลัง
- ลบข้อมูลในฟอร์ม (Clear Form Data): แตะเพื่อลบข้อมูล ทั้งหมดที่ถูกบันทึกในฟอร์ม
- เปิดใช้งานตำแหน่ง (Enable Location): เลือกเพื่ออนุญาต



ให้เว็บไซด์ระบุดำแหน่งของคุณ โดยเว็บไซด์จะถามว่าคุณต้อง การแชร์ดำแหน่งพื้นที่โดยใช้ข้อมูลดำแหน่งที่ตั้งจากโทรศัพท์มือ ถือของคุณหรือไม่

การให้ข้อมูลตำแหน่งให้เว็บไซต์ต้องอาศัยการเปิดใช้งานการ แชร์ตำแหน่งในการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

- ลบการเข้าถึงตำแหน่ง (Clear Location Access): เปิดหน้า ที่คุณสามารถลบการอนุญาตที่ได้รับจากเว็บไซต์ในอดีตสำหรับ การเข้าถึงตำแหน่งของคุณ หากเว็บไซต์เหล่านั้นต้องการขอ อนุญาตในการเข้าถึงตำแหน่งอีกครั้ง คุณต้องรับการเข้าใช้งาน อีกครั้ง
- จำรหัสผ่าน (Remember Passwords): แตะเพื่อเปิด/ปิดการ ใช้งาน หากตั้งเปิด โทรศัพท์มือถือจะจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ เว็บไซต์
- ลบรหัสผ่าน (Clear Passwords): แตะเพื่อลบรหัสผ่านทั้งหมด

การเข้าถึง (Accessibility)

- บังคับเปิดใช้งานการชูม (Force enable zoom): ยกเลิกคำ ขอของเว็บไซต์ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการชูม
- ขนาดตัวอักษร (Text Size): แตะเพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่ แสดงบนหน้าเว็บ เป็น เล็กมาก (Tiny), เล็ก (Small), ปกติ (Normal), ใหญ่ (Large) หรือ ใหญ่มาก (Huge)
- การแสดงผลหน้าจอกลับสี (Invert Screen rendering): แตะเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานการแสดงหน้าเพจแบบกลับสี

ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)



- ตั้งเครื่องมือค้นหา (Set search engine): แตะเพื่อเลือก เครื่องมือที่ใช้สำหรับค้นหา เช่น Google, Yahoo! และ Bing
- เปิดในพื้นหลัง (Open In Background): แตะเพื่อเปิด/ปิด ถ้าเลือกเปิดการใช้งาน หน้าต่างใหม่ที่เปิดจะอยู่ด้านหลังของ หน้าต่างที่ใช้งานปัจจุบัน
- เปิดใช้งาน Java Script (Enable JavaScript): ไม่เลือกเปิด การใช้งานเพื่อป้องกัน Java script จากหน้าเว็บเพจ โดยหน้า เว็บเพจส่วนใหญ่จะทำงานถูกต้องเมื่อเปิดใช้ Java script บน โทรศัพท์มือถือของคุณ
- เปิดใช้งานปลั๊กอิน (Enable Plug-Ins): ไม่เลือกเพื่อปิดการ ใช้งาน ปลั๊กอินจากเว็บเพจ
- ตั้งค่าเว็บไซต์ (Website settings): แตะเพื่อเปิดหน้าจอที่คุณ สามารถดูการตั้งค่าขั้นสูงจากเว็บไซต์เฉพาะ
- การชูมเริ่มต้น (Default Zoom): เปิดหน้าไดอะล็อกที่คุณ สามารถเพิ่มหรือลดระดับการขยายหน้าบราวเซอร์เมื่อเปิดหน้า เว็บเพจ
- เปิดหน้าเพจแบบหน้ารวม (Open Pages in Overview): ไม่เลือกเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ให้แสดงอยู่มุม บนด้านซ้าย ที่ ขนาด 100% หากเลือกเปิดใช้งานจะเป็นการ แสดงภาพเว็บเพจแบบบ่อ
- ปรับหน้าอัตโนมัติ (Auto-Fit Pages): แตะเพื่อให้หน้าเพจ บราวเซอร์แสดงพอดีกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หากไม่เลือกตัว เลือกนี้หน้าของเว็บเพจจะแสดงตามดีไชน์ที่ใช้กับหน้าจอ คอมพิวเตอร์
- บล็อคหน้าต่างป๊อบอัพ (Block Pop-Ups): เลือกเพื่อป้องกัน



เว็บไซต์เปิดหน้าต่างที่คุณไม่ได้ร้องขอ

- เข้ารหัสตัวอักษร (Text Encoding): คุณสามารถเปลี่ยน มาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรที่บราวเซอร์ใช้แสดงหน้าเพจ
- รีเซ็ตค่าเดิม (Reset to default): แตะเพื่อลบข้อมูลบราว เซอร์ทั้งหมด และรีเซ็ตไปยังค่าดั้งเดิม

การจัดการแบนด์วิดท์ (Bandwidth management)

- การโหลดผลการค้นหาล่วงหน้า (Search result preloading): อนุญาตให้บราวเซอร์โหลดผลการค้นหาที่เชื่อถือ ได้สูงสุดก่อนล่วงหน้าในพื้นหลัง
- โหลดเว็บไซต์ล่วงหน้า (Web page preloading): อนุญาต บราวเซอร์ให้โหลดลิงค์เว็บเพจในหน้าพื้นหลัง
- โหลดภาพ (Load Images): แตะเพื่อเลือกแสดงหรือไม่แสดง ภาพบนหน้าเว็บเพจ

แล็บ (Labs)

- ควบคุมอย่างเร็ว (Quick controls): เลื่อนนิ้วจากมุมช้ายหรือ ขวาเพื่อเปิดการควบคุมอย่างรวดเร็ว และช่อนแอพพลิเคชั่นและ แถบ URL
- เต็มหน้าจอ (Fullscreen): ใช้โหมดเต็มหน้าจอเพื่อช่อนแถบ สถานะ

ดาวน์โหลดไฟล์และแอพพลิเคชั่นจากเว็บไซต์

ก่อนการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆหรือแอพพลิเคชั่นจากบราวเซอร์ ควร



อ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ก่อนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คุณต้องไปที่ ตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security)> แหล่งที่ไม่รู้จัก (Unknown sources) เลือกทำเครื่องหมายเพื่อเปิดการใช้ งาน
- รายการทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บลงการ์ด ทีแฟลซหรือตัวเครื่องโทรศัพท์
- บราวเซอร์จะอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง บนตัวเครื่องรองรับได้



เพื่อเป็นกันป้องกันตัวเครื่องโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวควร ดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น Android Market

กล้อง (Camera)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นกล้องที่ให้คุณสามารถแชร์ภาพและ วีดีโอ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องสะอาดก่อนการถ่ายภาพ เนื่องจากฝุ่นอาจทำให้คุณภาพและความคมชัดของภาพลดลง เพื่อเข้าใช้งานเมนู กด**ปุ่มโฮม** แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือก **กล้อง (Camera)**



ไม่ควรถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ควรใช้กล้องในพื้นที่ห้ามถ่าย ไม่ควรถ่ายภาพในสถานที่ที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

การถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้โหมดการถ่ายภาพต่างๆที่มีอยู่ในตัวเครื่อง โดยภาพ ที่ได้จะอยู่ในฟอร์แมต JPEG

- 1. เข้าสู่เมนู กล้อง เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพ
- 2. โทรคั้พท์เครื่องนี้มีกล้อง 2 ตัว: กล้องหน้าและกล้องหลัง หาก ต้องการเลือกใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลัง 2 เมื่อ ให้แตะที่ไอคอน เพื่อสลับการใช้งานระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังในการบันทึก ภาพหรือวีดีโอ
- จับภาพวัตถุที่ต้องการถ่ายบนหน้าจอ
- 4. แตะ 🌑 บนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพ



Downloaded from http://www.gsmarc.com

การบันทึกวีดีโอ

 ในโหมดกล้อง กดไอคอน เพื่อเปลี่ยนไปยังกล้องวีดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของวีดีโอที่บันทึกได้โดยแตะที่ไอคอน ที่เกี่ยวข้องบนส่วนบนของหน้าจอ แตะ เพื่อเริ่มการบันทึกวีดิโอ แตะ เปิเพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอ

ดูภาพและวีดีโอ

คุณสามารถดูภาพและวีดีโอที่บันทึกได้โดยเข้าไปที่ เมนู **แกลอรี่** (Gallery) ที่อยู่ในตัวเครื่องหรือการ์ทีแฟลช

วิทยุ FM (FM Radio)

ฟังก์ชั่นนี้ให้คุณสามารถรับฟังคลื่นรายการวิทยุโปรดได้ทุกที่ทุก เวลา จากช่องความถี่ 87.5 MHz ถึง108.0 MHz เพื่อเปิดวิทยุ FM กดปุ่มโฮม แล้วแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น แตะ วิทยุ FM (FM Radio)

🗐 หมายเหตุ

รายการวิทยุ FM จะไม่ทำงานหากไม่เสียบหูฟัง คุณควร เสียบหูฟังไปในช่องเสียบหูฟัง



เปิด/ปิดวิทยุ FM

ในเมนูวิทยุ FM แตะที่ไอคอน 🚺 เพื่อเปิดวิทยุ FM เมื่อไอคอน ได้เปลี่ยนเป็น 🚺 แสดงว่าวิทยุ FM ถูกเปิดใช้งาน

ค้นหาอัตโนมัติ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชั่นการค้นหาช่องสัญญาณวิทยุ อัตโนมัติ โดยช่องที่ถูกพบจะถูกจัดเก็บในรายการช่อง

- เพื่อเข้าใช้งานเมนู แตะ วิทยุ FM (FM Radio) แล้วแตะไอคอน
 เพื่อเปิดรายการวิทยุ FM
- 2. ก**ดเมนู> สแกน (Scan)** เพื่อค้นหาอัตโนมัติ
- รายการสถานีที่ถูกค้นเพบจะถูกบันทึกในรายการช่องสถานีโดย อัตโนมัติ โดยคุณสามารถสไลด์ไอคอน ี หรือ 】 เพื่อเข้าช่อง สถานีก่อนหน้าหรือถัดไป

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. ในหน้าการเล่นวิทยุ FM กด 🚺 เพื่อเพิ่มรายการโปรด

รายชื่อ (Contacts)

เกี่ยวกับเอนตรอยด์



คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ลงในหน่วยความจำตัวเครื่อง โทรศัพท์ได้

ในหน้าเมนูนี้ให้คุณสามารถค้นหาชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหาได้อย่าง รวดเร็วและง่ายดาย โดยคุณสามารถดูและสร้างรายชื่อบน โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้ารายชื่อที่ถูกจัดเก็บในชิม การ์ด

กดปุ**่มโฮม** และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก **รายชื่อ** (Contacts) เพื่อเข้าใช้งานเมนู

คุณสามารถกดไอคอนบุคคล 🧰 ในหน้าโฮมและเลือกแท็บ **ราย** ชื่อ (Contacts)

รายการรายชื่อ

ใช้เมนูนี้เพื่อค้นหาข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บในสมุดโทรศัพท์ รายชื่อที่ ถูกตั้งเป็น **"รายการโปรด (Favo**rites)" จะถูกลิสต์ในแท็บรายการ โปรด

บราวซ์รายชื่อทั้งหมดโดยลากนิ้วขึ้น/ลงบนหน้าหน้าจอ

การสร้างรายชื่อ

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ให้กับสมุดโทรศัพท์

- 1. กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก รายชื่อ (Contacts)
- กด 🌉 เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก และเลือกพื้นที่จัดเก็บรายชื่อ ที่ต้องการ
- 3. ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในรายชื่อใหม่ เช่น เบอร์โทร,อีเมล, ชื่อ



และนามสกุล และอื่นๆ ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อดูลาเบลอื่นๆ

🗊 หมายเหตุ

หากต้องการเปลี่ยนค่ามาตรฐานของลาเบลเช่น เบอร์บ้าน เป็นเบอร์ที่ทำงาน ให้ แตะปุ่มรายละเอียดลาเบล จากนั้น เลือกลาเบลอีกอันในหน้าเมนู

- แตะประเภทข้อมูลรายชื่อ เช่นเบอร์โทรและอีเมลเพื่อเข้าสู่ราย ละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อแตะที่ไอคอนกรอบภาพ เพื่อเลือก ภาพที่จะแสดงในรายชื่อและแอพพลิเคชั่นอื่น
- 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้แตะ **เรียบร้อย (Done)**

แก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

- จากหน้ารายชื่อ แตะรายชื่อที่ต้องการแก้ไขค้างไว้ เพื่อเปิดใช้ เมนูตัวเลือก
- เลือⁿ แก้ไข (Edit) จากนั้นหน้าจอการแก้ไขจะถูกแสดง
- ทำการแก้ไข จากนั้นแตะ เรียบร้อย (Done) หากต้องการยก เลิกให้กดปุ่มเมนู และแตะลบ (Discard)

ติตต่อกับรายชื่อ

จากรายการรายชื่อ คุณสามารถโทร, ส่งข้อความ SMS และ MMS ไปยังรายชื่อ

เปิดหน้ารายละเอียดรายชื่อ เพียงแค่แตะชื่อที่ต้องการจากรายการ รายชื่อ



หากต้องการโทรไปยังรายชื่อ ให้แตะชื่อที่ต้องการ จากนั้นแตะอีก ครั้งเพื่อโทรออก

เพื่อโทรไปยังเบอร์โทรที่ต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนไปแอพพลิเค ชั่นโทรศัพท์โดยอัดโนมัติเมื่อเบอร์ถูกโทร ในส่วนของการดิดต่อ ประเภทอื่นคุณสามารถเปลี่ยนไปยังแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมโดย ป้อนที่อยู่ผู้รับ

การนำเข้ารายชื่อจากการ์ตทีแฟลช

ในรายการรายชื่อ กด**ปุ่มเมนู แตะนำเข้า/ส่งออก (Impor**t/ Export)

หากคุณจัดเก็บรายชื่อและเบอร์โทรลงในซิมการ์ด คุณสามารถ เพิ่มรายชื่อเหล่านั้นลงบนตัวเครื่องโทรศัพท์ โดยเลือกตัวเลือกนี้ ทั้งนี้เมื่อรายการรายชื่อและเบอร์ปรากฏ คุณสามารถ:

- 1. เปิดรายชื่อ
- กดปุ่มเมนู และแตะนำเข้า/ส่งออก (Import/Export) > การ์ด ทีแฟลช (SD card) กรณีที่คุณมีแอคเคาท์มากกว่า 1 แอคเคาท์ ในโทรศัพท์ คุณสามารถ แตะที่แอคเคาท์ที่ต้องการเพื่อนำเข้า รายชื่อ โดยรายชื่อที่อยู่ในการ์ดทีแฟลชจะถูกแสดง
- เลือกรายชื่อที่ต้องการน้ำเข้า แตะ ตกลง (OK) เพื่อนำเข้า

รายการโปรด

ในหน้าโฮม กดไอคอนบุคคล 🌆 แตะไอคอนรายการโปรด 🎲เพื่อ เข้าสู่รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มรายการโปรด



การตั้งรายชื่อเป็นรายการโปรด?

1. เปิดรายชื่อ

2. แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อ

นอกจากช่องรายชื่อ ไอคอน 🏠 จะแสดงว่ารายชื่อนี้เป็นรายการ โปรดหรือไม่ โดยเมื่อแตะที่ไอคอนนี้จนกระทั่งเปลี่ยนสี รายชื่อจะ ถูกคัดลอกไปยัง**รายการโปรด (Favorites)**

บันทึกการโทร (Call log)

ใช้เมนูนี้เพื่อดูสายที่โทรออก, สายที่โทรเข้า, สายที่รับ, สายที่ไม่รับ และ ระยะเวลาการโทร เพื่อเข้าใช้งานเมนู กด**ปุ่มโฮม** แตะแท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไอคอนโทรศัพท์ 💽 แตะแท็บ**บันทึกการโทร (Call log)** เพื่อเข้า ใช้งานเมนบันทึกการโทร

การเข้าหน้าบันทึกการโทร

- 1. สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการโทร
- แตะเลือกบันทึกการโทรที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียด , ส่งข้อ ความ SMS, หรือเพิ่มเบอร์ไปยังรายชื่อ

การให้ตัวเลือกบันทึกการโทร

ในหน้าบันทึกการโทร แตะที่บันทึกการโทรที่ต้องการ เพื่อเข้าใช้งาน เมนูต่อไปนี้:

- โทรกลับ (Call back): แตะเพื่อโทรออกไปยังเบอร์ที่เลือก
- ส่งข้อความ SMS (Send text message): แตะเพื่อส่งข้อ



ความ ไปยังเบอร์ที่เลือก

 เพิ่มรายชื่อ (Add to contacts): แตะเพื่อเพิ่มเบอร์ที่เลือกไป ยังรายชื่อใหม่

Însศัพท์ (Phone)

ใช้เมนูนี้เพื่อโทรหาเพื่อนของคุณ กด**ปุ่มโฮม** แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือก **โทรศัพท์ (Phone)** หรือ กด**ไอคอนโทรศัพท์ 💽** ในหน้าโฮม เพื่อเข้าใช้งานเมนู

โทรออกอย่างไร?

ใส่เบอร์ที่ต้องการโทรออก จากนั้นกด**ไอคอนโทรศัพท์ ||** เพื่อโทรออก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูหัวข้อการโทร

การโทรออกโตยอุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถโทรออกและรับสายโดยใช้ชุดทูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์ แฮนด์ฟรีในรถยนต์ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์บลูทูธ โปรดทำตามขั้น ตอนนี้:

- ไปยังหน้าโอม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และลือก ดั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) เพื่อเปิดบลูทูธ
- เตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟังบลู่ทู้ธและชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ ให้พร้อมจับคูโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ



- จับคูโทรศัพท์มือถือกับชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถ ยนต์
- ตอนนี้คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถ ยนต์ เพื่อรับสายสนทนา

แกลอรี่ (Gallery)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าดูภาพและวีดีโอที่บันทึกไว้ โดยคุณสามารถทำ ฟังก์ชั้นแก้ไขพื้นฐาน, ตั้งภาพเป็นวอลล์เปเปอร์หรือภาพรายชื่อ หรือเลือกแซร์ภาพกับเพื่อน หากต้องการเปิดภาพและวีดีโอ ให้กด**ปุ่มโฮม** แล้วแตะแท็บ แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ**ไอคอนแกลอรี่ (Gallery)**

การดูรูปภาพ

แกลอรี่จะแสดงไฟล์รูปภาพและวีดีโอที่ถูกจัดเก็บในการ์ดทีแฟลช หรือในหน่วยความจำโทรศัพท์ รวมถึงภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์



แตะเพื่อเปิดกล้อง ในโหมดไหนๆกดเพื่อกลับสู่หน้าแกลอรี่หลัก

อัลบั้มภาพที่ถูกถ่ายจากกล้อง

เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ



Downloaded from http://www.gsmarc.com

เลือกอัลบั้มที่ต้องการดู แตะอัลบั้มที่ต้องการเปิดดูเพื่อดูภาพที่จัดเก็บในอัลบั้ม ภาพและวิดีโอในอัลบั้มจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา แตะที่ภาพหรือวิดีโอเพื่อดู กลับสู่หน้าแกลอรี่หลักโดยแตะที่ไอคอน 🔤 ที่อยู่บริเวณด้านบน ของหน้าจอ วางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอแล้วจีบนิ้วลากเข้าหากันเพื่อย่อ และถ่าง นิ้วออกจากกันเพื่อขยายภาพ

ตัวเลือกภาพถ่าย

คุณสามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้เมื่อใช้ภาพถ่าย

แหร์ (Share)

แตะไอคอนแชร์ ที่บริเวณด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกแอพลิ เคชั่นที่ต้องการใช้ในการแชร์ แอพพลิเคชั่นที่คุณเลือกเพื่อเปิดภาพจากอัลบั้มที่เลือก หรือแนบ ลิงค์ลงในข้อความ รายละเอียดของการส่ง ให้ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมในหัวข้อแอพพลิเคชั่น

au (Delete)

เลือกเพื่อลบภาพที่เลือก โดยภาพจะถูกลบหลังจากคุณยืนยันการ ลบ

ราย**ละเอียด** (Details)

เลือกเพื่อแสดงรายละเอียดของภาพเช่น ชื่อ, ชนิด, วันที่ถ่าย, อัลบั้ม และสถานที่

ตั้งภาพเป็น (Set picture as)

เลือกเพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลล์เปเปอร์หรือภาพรายชื่อ ก่อนที่ จะใช้งานคุณต้องตัดภาพให้พอดีกับการใช้งาน

άα (Crop)

เลือกตัดภาพที่เลือก โดยแตะค้างที่ขอบของกรอบเพื่อขยายพื้นที่ การตัด แตะที่บริเวณส่วนกลางและลากเพื่อเลื่อนกรอบไปใน ตำแหน่งที่ต้องการของรูปภาพ เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการ เลือก **บันทึก (SAVE)** เมื่อต้องการยกเลิกการตัดภาพที่ทำไป ให้กด **ปุ่ม** เมนู เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู แล้วเลือก ย้อนกลับ (Undo) โดยภาพ ที่ถูกตัดจะถูกบันทึก

กลับภาพ (Rotate)

เลือกกลับภาพทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือกลับภาพทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) โดยภาพที่กลับจะถูกบันทึกอัตโนมัติ

การแสดงสไลด์ภาพ

การเล่นสไลด์จะเป็นการแสดงภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในอัลบั้ม ใช้ ฟังก์ชั่นนี้โดย แตะ**ปุ่มเมนู** เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ **แสดง** ส**ไลด์ (Slideshow)** แตะที่ภาพเพื่อสิ้นสุดการแสดงสไลด์



การดูวีดีโอ

บนหน้าแกลอรี่หลัก แตะอัลบั้มวีดิโอ จากนั้นแตะวีดิโอที่ต้องการดู เพื่อเริ่มเล่นไฟล์วีดิโอ

อีเมล (Email)

เครื่องโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชั่นอีเมล (Email) ทั้งนี้คุณควร ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลก่อนการใช้งานอีเมล

ตั้งค่าอีเมล (Email)

กด**ปุ่มโฮม** แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ **อีเมล (Email)** โดยคุณสามารถตั้งค่า แอคเคาท์อีเมลโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ในเมนูตั้งค่าอีเมล ใส่ที่อยู่อีเมล และกดปุ่ม **ถัดไป (Next)**
- หลังจากตรวจสอบการตั้งค่า outgoing server ของอีเมลเรียบ ร้อยแล้วแอคเคาท์จะถูกตั้งค่า ใส่ชื่อแอคเค้าท์ จากนั้นแตะปุ่ม ถัดไป (Next)

รีเฟรชอีเมล

แตะ**ไอคอนรีเฟรซ 💭** เพื่อรับหรือส่งอีเมล และเพื่อซิงค์อีเมลกับ แอคเคาท์อีเมลบนหน้าเว็บ



สร้างอีเมลใหม่

- 1. ในถาดเข้า กด 📉 เพื่อสร้างอีเมล
- เพิ่มผู้รับโดยการพิมพ์ที่อยู่ในช่อง ถึง (To) ถ้าต้องการส่งอีเมล ถึงผู้รับหลายคน ให้แยกที่อยู่อีเมลโดยใช้เครื่องหมาย "," โดย สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับได้มากเท่าที่ต้องการ ถ้าต้องการส่งสำเนา (Cc) หรือส่งสำเนาช่อน (Bcc) ของอีเมล ไปยังผู้รับคนอื่นกดปุ่มเมนู จากนั้นแตะเพิ่มสำเนา (Add Cc)/ สำเนาช่อน (Bcc)
- 3. พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ
- หากต้องการเพิ่มภาพแนบ กดปุ่มเมนู แล้วเลือก แนบไฟล์ (Attach) เลือกภาพที่ต้องการ หากต้องการลบไฟล์แนบให้เลือก ปุ่มลบ ×
- 5. แตะ **ส่ง (Send)** หรือ **บันทึกเป็นแบบร่าง (Save Draft)** เมื่อ พร้อม
- 6. หากต้องการลบอีเมลที่เขียนไว้ ให้แตะ**ลบ (Discard)**

หมายเหตุ หากต้องการดูข้อความในถาดร่าง ให้กด จากนั้นแตะ ถาดร่าง (Drafts) หากต้องการดูข้อความในถาดออก ให้กด จากนั้นแตะ ถาดออก (Outbox)



เพิ่มลายเซ็นลงในอีเมล

ในถาดเข้า กด**ปุ่มเมนู** จากนั้นแตะ **ตั้งค่าแอคเคาท์** (Account Settings) > **ลายเซ็น (Signature)** คุณสามารถใส่ลายเซ็นลงในช่องข้อความ จากนั้นแตะ**ดกลง (OK)**

ดูข้อความที่ส่งแล้ว

ในถาดเข้า กด 📷 จากนั้นแตะ ข้อความที่ส่งออก (Sent)

อ่านอีเมล

เมื่อเปิดอ่านหน้าการสนทนา ชื่อเรื่องจะปรากฏอยู่บริเวณด้านบน ของหน้าจอ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ในหน้าข้อความหรือบทสนทนาได้:

เปิดอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน

กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะค้างที่แถบสถานะ แล้วลากนิ้วลงมาเพื่อ เปิดพาเนลหน้าการแจ้งเตือน แล้ว แตะอีเมลใหม่เพื่อดู ขณะที่อยู่ในถาดเข้า (Inbox) แตะอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านเพื่อดู

การเลื่อนหน้าเพื่อดูข้อความทั้งหมด

ลากสไลด์นิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ โดยสามารถลากขึ้น/ลงเร็วๆเพื่อ ดูข้อความทั้งหมด

เลือกบทสนทนาว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

จากรายการบทสนทนา แตะบทสนทนาค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก



แตะเลือกว่า<mark>อ่านแล้ว (Mark as Read)/เลือกว่ายังไม่ได้อ่าน</mark> (Mark as Unread)

ตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

เมื่อคุณอ่านอีเมล คุณสามารถเลือกตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่ออีเมล หากต้องการตอบกลับอีเมล, กด**ปุ่มตอบกลับ </u> หา**กต้องการตอบกลับทั้งหมด กดปุ่มเมน เพื่อเปิดหน้าเมนตัวเลือก

ทาแกษงการกอบกลับทั้งหมด (reply all) พากต้องการส่งต่ออีเมล, กดปุ่ม (a แล้วเลือก **ส่งต่อ** (forward) สร้างข้อความ จากนั้นแตะ ไอคอนส่ง หรือ บันทึกเป็นแบบร่าง (Save As Draft) หากกดปุ่มกลับ ข้อความจะถูกบันทึกในแบบ ร่างโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ในถาดเข้า กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ **ตั้งค่า (Settings)** คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

ตั้งค่าแอคเคาท์ (Account settings)

- ชื่อแอคเคาท์(Account Name): คุณสามารถตั้งชื่อแอคเคาท์ จากแอคเคาท์อื่นๆที่มี
- ชื่อคุณ (Your Name): ชื่อที่คุณพิมพ์จะแสดงเวลาส่งอีเมลออก
- ลายเซ็น (Signature): แตะเพื่อใส่ลายเซ็นที่จะแสดงตอนส่วน ท้ายของอีเมล
- ตอบกลับเร็ว (Quick response): พิมพ์ข้อความที่ควรใช้



แทรกในอีเมลบ่อยๆ

- ความสีในการเช็คลาดเข้า (Inbox Check Frequency): เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถตั้งความ ถึในการตรวจสอบอีเมลของคุณ โดยสามารถเลือกตั้งทุกๆ 5/10 /15/30/60 นาที หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลตามเวลาที่ตั้ง
- ขนาดการซิงค์ต่ออีเมล (Sync size per mail): ฟังก์ชั่นนี้ให้ คุณเลือกจำกัดขนาดการซิงค์ต่ออีเมล
- แอคเคาท์แรกเริ่ม (Default Account): หลังจากเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่นนี้ โทรศัพท์จะส่งอีเมลจากแอคเค้าท์อีเมลที่ดังเป็นค่า แรกเริ่ม
- แจ้งเตือนอีเมล (Email Notications): เลือกให้มีการแจ้ง เตือนบนแถบสถานะ เมื่อได้รับอีเมลใหม่
- เลือกริงโทน (Choose Ringtone): สามารถเลือกตั้งริงโทนที่ ต้องการสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลใหม่
- สั่น (Vibrate): เลือกสั่น หากคุณต้องการให้เครื่องโทรศัพท์สั่น เมื่อได้รับอีเมลใหม่
- ตั้งค่าเชริฟเวอร์ (Server settings): ในเมนูการตั้งค่าเชริฟ เวอร์ คุณสามารถคั้งค่าต่างๆให้ incoming และ outgoing server

ตั้งค่าทั่วไป (General settings)

- ขั้นสูงอัตโนมัติ (Auto-advance): สามารถเลือกหน้าจอที่จะ แสดงหลังจากลบข้อความ
- ขนาดตัวอักษรข้อความ (Message text size): คุณสามารถ ดังขนาดตัวหนังสือให้กับอีเมล



- ตอบกลับทั้งหมด (Replay all): แตะเพื่อ ดั้งค่า "ตอบกลับทั้ง หมด (Replay all)" เป็นค่าแรกเริ่มในการตอบกลับข้อความ
- แสดงภาพ (Ask to show pictures): หลังจากเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่นนี้ ภาพในข้อความจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ

ข้อความ (Messaging)

ใช้เมนูข้อความนี้ในการรับ/ส่งข้อความ SMS และข้อความ MMS เพื่อเข้าใช้งานเมนู กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะ ข้**อความ (Messaging)**

รายการข้อความ

แตะที**้โอคอนข้อความ 🤜** บนหน้าโฮม หรือลอนซ์เซอร์ หน้าต่างข้อความจะถูกเปิด โดยคุณสามารถสร้างข้อความใหม่หรือ เปิดเธรดข้อความที่มีอยู่

การอ่านข้อความ SMS

กดปุ่มโฮม แตะค้างแถบสถานะ จากนั้นสไลด์ลงเพื่อเปิดหน้าต่าง การแจ้งเดือน แตะข้อความใหม่เพื่อเปิดอ่าน บนรายการข้อความ แตะเลือกข้อความที่ต้องการอ่าน

ทมายเหตุ ถ้ามีลิงค์อยู่ในข้อความ แตะที่ลิงค์เพื่อเปิดหน้าบราวเซอร์ และดูเว็บเพจ



ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ในข้อความ แตะข้อความเพื่อเปิดแผงปุ่ม กดเพื่อโทรออกไปที่เบอร์นั้น

การอ่านข้อความ MMS

ถ้าคุณเลือกรับข้อความ MMS อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์จะดาวน์ โหลดชื่อเรื่องและเนื้อหาข้อความโดยอัตโนมัติ หากต้องการดูข้อความ เลือกปุ่ม **"เล่น (Play)"** ถ้าคุณดาวน์โหลดเฉพาะชื่อเรื่อง คุณต้องเลือก ปุ่ม **ดาวน์โหลด** (Download) เพื่อรับส่วนที่เป็นเนื้อหาของข้อความ ถ้าคุณกังวล ในขนาดการดาวน์โหลดข้อมูล คุณสามารถตรวจสอบขนาดของ ข้อความก่อนได้ ทั้งนี้เมื่อดาวน์โหลดข้อความเรียบร้อยแล้วเลือก ปุ่ม **"เล่น (Play)"** เพื่อดูข้อความ

การตอบกลับข้อความ

- เริ่มการใช้งาน โดยการพิมพ์ข้อความลงในช่องสำหรับพิมพ์ที่อยู่ บริเวณด้านล่างของหน้าจอเพื่อตอบกลับข้อความ
- คุณสามารถกดปุ่มเมน และเลือก เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject) หรือแตะ Sufficient เพื่อเพิ่มไฟล์แนบ เพื่อสร้างข้อความมัลติมีเดีย
 แตะ ส่ง เมื่อพร้อม

ดูรายละเอียดข้อความ

เพื่อดูรายละเอียดของข้อความ แตะค้างที่ข้อความเพื่อเปิดเมนูตัว เลือก ในหน้าการอ่าน แตะ**ดูรายละเอียด (View detail)**



การลบข้อความหรือเธรตข้อความ

ในหน้ารายการข้อความ แตะเธรดข้อความเพื่อลบ หากต้องการลบเธรดข้อความทั้งหมด กด**ปุ่มเมนู** จากนั้นแตะ **ลบ** เธรด (Delete thread) เมื่อมีข้อความยืนยันการลบ ให้แตะ **ลบ** (Delete)

ลบเธรดข้อความ โดยแตะค้างที่ข้อความที่ต้องการลบ จากนั้นแตะ **ลบ (Delete)** จากเมนูตัวเลือก เมื่อมีข้อความยืนยันการลบ ให้ แตะ ไอคอน**ลบ**

ลบข้อความทั้งหมดที่อยู่ในรายการข้อความ โดยกดปุ่มเมนูบนราย การข้อความ จากนั้นแตะ**ลบเธรดทั้งหมด (Delete all threads)**

สร้างข้อความใหม่

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างและส่งข้อความ

ข้อความ SMS

คุณสามารถรับและส่งข้อความ SMS ถ้าเบอร์ของคุณรองรับ บริการนี้ ทั้งนี้คุณสามารถส่งข้อความ SMS ไปยังรายชื่อที่รองรับบริการ ข้อความ SMS

- กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือกข้อความ (Messaging) _____
- ในหน้า ข้อความ (Messaging) แตะ = เพื่อเปิดหน้า สร้าง ข้อความ (Compose)

ข้อความ MMS

บริการข้อความ MMS เป็นการส่งข้อความมัลติมีเดียที่ประกอบ ด้วยตัวอักษร, วีดีโอ และ ไฟล์เสียง จากตัวเครื่องโทรศัพท์สู่ตัว เครื่องโทรศัพท์หรือจากตัวเครื่องโทรศัพท์ถึงอีเมล

- กดปุ่มเมนู แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะข้อความ (Messaging)
- 2. แตะ 🛋 เพื่อสร้างข้อความใหม่
- ในช่องการพิมพ์ชื่อและเบอร์ คุณสามารถใส่เบอร์ผู้รับใช้คีย์ บอร์ดบนหน้าจอ
- ในช่อง เนื้อหาข้อความ ให้คุณพิมพ์ข้อความ MMS
- หากต้องการเพิ่มชื่อเรื่อง ให้ กดปุ่มเมนู และแตะ เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject)

โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้ในเมนูไฟล์แนบ:

- ภาพ (Pictures): เปิดแอพพลิเคชั่นแกลอรี่เพื่อเลือกภาพที่ จะใส่ในข้อความ MMS
- ถ่ายภาพ (Capture Picture): เปิดฟังก์ชั่นกล้องเพื่อถ่าย ภาพใหม่ แล้วแนบไฟล์ภาพที่ถ่ายลงในข้อความ MMS
- วีดีโอ(Videos): เปิดแอพพลิเคชั่นแกลอรี่เพื่อเลือกวีดีโอที่ จะใส่ในข้อความ MMS
- ถ่ายวีดีโอ (Capture Video): เปิดแอพพลิเคชั่นกล้องถ่าย วีดีโอเพื่อถ่ายวีดีโอ จากนั้นแตะแนบไฟล์ (Attach) เพื่อแนบ ไฟล์วีโอลงข้อความ
- เสียง (Audio): เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ



- บันทึกเสียง (Record Audio): เปิดเครื่องบันทึกเสียงเพื่อ บันทึกเสียง จากนั้นแนบไฟล์เสียงลงในข้อความ MMS
- แสดงสไลด์ (SlideShow): แสดงหน้าการสไลด์ทั้งหมดที่ ข้อความ MMS มี แตะ เพิ่มสไลด์ (Add Slide) เพื่อเพิ่ม หน้าสไลด์ใหม่

ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบอื่นๆ ควรเพิ่มหน้าสไลด์ก่อน

- รายชื่อ (Contact): แสดงรายชื่อทั้งหมดที่จัดเก็บในการ์ดที แฟลช แตะเพื่อเพิ่มรายชื่อ
- ในหน้าการแสดงสไลด์ คุณสามารถกดปุ่มเมนู เพื่อเข้าใช้งาน เมนูตัวเลือกต่อไปนี้:
 - ดูตัวอย่าง (Preview): แตะเพื่อดูสไลด์ตัวอย่าง;
 - เพิ่มภาพ (Add Picture): แตะเพื่อไปยังแกลอรี่ (Gallery) แล้วเพิ่มภาพ
 - ถ่ายภาพ (Capture Picture): แตะเพื่อเปิดการใช้งาน กล้องเพื่อถ่ายรูปใหม่ จากนั้นแนบไฟล์ภาพที่ถ่ายลงในข้อ ความ MMS
 - เพิ่มเสียง (Add Music): แตะเพื่อเพิ่มไฟล์เสียงให้ข้อความ MMS
 - เพิ่มวีดีโอ (Add Video): แตะเพื่อไปยังแกลอรี่ (Gallery) แล้วเลือกวีดีโอที่ต้องการแนบลงข้อความ MMS
 - อื่นๆ (More): แตะเพื่อตั้งระยะเวลาการแล่นสไลด์และรูป แบบการวาง โดยค่ามาตรฐานจะถูกตั้งไว้ที่ 5 วินาที และรูป แบบการวางข้อความไว้ด้านล่าง

เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความ ควรแตะปุ่มเรียบร้อย (Done) เพื่อ



บันทึกและกลับไปที่หน้าการพิมพ์

 ในหน้าการพิมพ์หลัก คุณสามารถ แตะปุ่มส่ง (Send) เพื่อส่ง ข้อความ

ตั้งค่าข้อความ

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่แตกต่างกันไปของการใช้บริการข้อ ความ

การเข้าให้งานตั้งค่าข้อความ

- กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะ ข้อความ (Messaging) ;
- กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก และแตะ ดั้งค่า (Settings) เพื่อตั้งค่าข้อความต่างๆเช่น การแจ้งเตือนข้อความ SMS, MMS และตั้งค่าทั่วไป

เพลง (Music)

คุณสามารถถรับฟังเพลงที่ชื่นชอบได้จากเมนูนี้ หากต้องการเปิดไลบารีเพลง กดปุ่มโฮม และแตะ แท็บแอพพลิ เคชั่น จากนั้นแตะ เล่**นเพลง (Play Music)** เพลงของคุณจะถูกจัดใน 4 หมวด: ศิลปิน (Artists), อัลบั้ม (Album), เพลง (Songs) และเพลย์ลิสต์ (Playlists) เลือกหมวด รายการที่ต้องการเล่น

ตัวอย่าง ถ้าเลือกศิลปิน (Artist) จะแสดงรายชื่อศิลปินเรียงตาม



โหลดเพลงลงในการ์ตทีแฟลษ

- การ์ดทีแฟลช
- หากต้องการจัดการไฟล์เพลง คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพลง โดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์ลงบนการ์ดทีแฟลช
- ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเพลงและไฟล์เสียงอื่นๆลงยังโฟลเดอร์ ที่คุณสร้างบนการ์ดทีแฟลช
- หากคุณสร้างรายการเพลย์ลิสต์ ให้คุณสร้างโฟลเดอร์รองภาย ใต้โฟลเดอร์ Music และคัดลอกเพลย์ลิสต์ลงไปในโฟลเดอร์
- 5. ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และตัวเครื่องโทรศัพท์

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พ่านสาย USB

คุณสามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถ่ายข้อมูล ภาพ, เพลงและไฟล์อื่นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์และการ์ดทีแฟลชในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

- ใช้สายดาด้าเคเบิ้ล USB ที่มากับตัวเครื่องโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อ เข้ากับพอร์ตUSB ในคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ USB ได้ถูกเชื่อมต่อแล้ว
- 2. เปิดหน้าพ[้]าเนลการเจ้งเตือน และแตะเชื่อมต่อ USB
- 3. แตะยืนยันการเชื่อมต่อเพื่อเริ่มโอนถ่ายไฟล์

เมื่อตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย



เคเบิ้ล USB เป็นพื้นที่จัดเก็บ USB คุณจะได้รับการแจ้งเดือน เมื่อการ์ดทีแฟลชถูกเชื่อมต่อจะทำงานเป็นเสมือนไดร์ฟหนึ่งใน คอมพิวเตอร์ คุณสามารถคัดลอกไฟล์ต่างๆจากการ์ดทีแฟลช สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของ คอมพิวเตอร์

ระหว่างการเชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับการ์ด ทีแฟลชจากตัวเครื่องโทรศัพท์ และไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น ต่างๆที่อยู่ในการ์ดทีแฟลซ เช่น กล้อง, แกลอรี่ และ เพลง

การเล่นเพลง

ในหน้าไลบารี่เพลง ให้แตะค้างที่รายการ (เพลง, ศิลปิน, อัลบั้ม, เพลย์ลิสต์) เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก คุณสามารถเลือกเล่นเพลงและ กลับไปยังหน้าการเล่นเพลง



Downloaded from http://www.gsmarc.com

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ในหน้าการเล่นเพลง:

- เล่นเพลงสุ่ม: เล่นเพลงแบบสุ่ม โดยแตะ Ima เพื่อเปิด/ปิดการ เล่นสุ่ม โดยไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดฟังก์ชั่นการเล่นแบบสุ่ม
- ไปยังต่ำแหน่งต่างๆของเพลง: ลากนิ้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เล่นบนแถบการเล่นเพลง
- เล่น/พักการเล่นเพลง: แตะ Ⅲ เพื่อพักการเล่นพลง; แตะ ▶ เพื่อเล่นเพลง
- กรอเพลงไปด้านหลัง: แตะค้าง 💌
- ไปยังเพลงถัดไป: แตะ 💌 ครั้งเดียว
- กรอเพลงกลับไปด้านหน้า: แตะค้าง
- ไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง: แตะ **ส** ครั้งเดียว
- ไปยังเพลงก่อนหน้า: แตะ **K** 2 ครั้ง
- 🔹 ดูเพลย์ลิสต์ปัจจบัน: แตะ 🧮

เพลย์ลิสต์

คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้มากตามที่ต้องการ โดยเพลย์ลิสต์ที่ เพิ่มล่าสุด จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่อยู่ในระบบไม่สามารถลบหรือเปลี่ยน ชื่อได้

สร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องโทรศัพท์

- 1. จากหน้าโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ**เพลง (Music)**
- เลือกหมวดที่ต้องการ จากรายการที่ปรากฏ เข้าดูศิลปิน, อัลบั้ม

 เพลงที่ต้องการเพิ่มในเพลย์ลิสต์
- 3. แตะค้างที่ ศิลปิน, อัลบั้ม หรือเพลง เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

- 4. แตะ เพิ่มเพลย์ลิสต์ (Add to playlist)
- ในเมนู เพิ่มเพลย์ลิสต์ (Add to playlist) เลือก เพลย์ลิสต์ ใหม่ (New Playlist) เพื่อสร้างรายการเพลย์ลิสต์ใหม่หรือเลือก จากรายการเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่
- 6. ใส่ชื่อเพลย์ลิสต์ใหม่ จากนั้นแตะ บันทึก (Save)

จัตการเพลย์ลิสต์

ไปยังหน้าไลบารี และ เลือก**เพลย์ลิสต์ (Playlists)** เมื่อเพลย์ลิสต์ทั้งหมดแสดง แตะค้างที่เพลย์ลิสต์ที่ต้องการเพื่อ เปิดเมนู เล่น, ลบหรือเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ และอื่นๆ

ตั้งค่า (Settings)

เมนูนี้ให้คุณสามารถควบคุมกำหนดการตั้งค่าต่างๆบนหน้าการตั้ง ค่า (Settings) กดปุ่มโฮม แตะ แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วแตะ ตั้งค่า (Settings) หรือกดปุ่มเมนูในหน้าโฮม และแตะ ตั้งค่าระบบ (System Settings)

อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks)

 การจัดการซิม (SIM Management): ตั้งการใช้งานของซิม การ์ดที่ไส่ในตัวเครื่อง



- โรมมิ่งดาด้า (Data roaming): ไม่เลือกรายการนี้เพื่อหลึก เลี่ยงการใช้งานดาต้าจากเครือข่ายอื่นที่ทำการโรมมิ่ง เมื่อคุณ ออกนอกพื้นที่ของผู้ให้บริการเครือข่าย
- โหมดเครื่องบิน (Airplane mode): เมื่อเลือกใช้โหมดเครื่อง บิน การเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมดจะถูกปิด โดยไอคอน
 จะปรากฏที่แถบสถานะเมื่อเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน
- Wi-Fi: เปลี่ยนไอคอนเป็นเปิด
 Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล โทรศัพท์จะทำการสแกนค้นหา เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
- บลูทูธ (Bluetooth): แตะเลือกเพื่อเปิด/ปิด บลูทูธ
- ตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings): เมื่อเปิดบลูทูธ คุณ สามารถเปิดหน้าการตั้งค่าบลูทูธ เพื่อ:
 - ♦ บลูทูธ(Bluetooth): แตะ / OFF
 เพื่อเปิด/ปิดบลูทูธ
 - ♦ เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ (Rename phone): เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
 - ◆ ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout): แตะที่ชื่อ บลูทูธเพื่อเปิดให้สามารถค้นหาได้ด้วยอุปกรณ์อื่น โดยสามารถ ตั้งเวลาได้ 2 นาที, 5 นาที, 1ชั่วโมง หรือเลือกให้เปิดตลอด
 - ♦ ค้นหาอุปกรณ์ (SCAN FOR DEVICES): แตะเพื่อค้นหา อุปกรณ์และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้เคียง
 - ◆ อุปกรณ์บลูทูธ BLUETOOTH DEVICES): แสดงรายการ อุปกรณ์บลูทูธที่ตั้งค่าก่อนหน้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ค้นพบเมื่อ การค้นหาก่อนหน้า
- การใช้ข้อมูล (Date usage): ฟังก์ชั่นนี้ให้คุณสามารถนับการ



ใช้งานข้อมูลและจำกัดการใช้งานข้อมลของเครื่อง

- Tethering และ portable hotspot (Tethering & portable hotspot): เมนูนี้ให้คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือของคุณผ่านสาย USB หรือ เป็น Wi-Fi hotspot แบบพกพา
- ตั้งค่า VPN (VPN settings)
 - ◆ เพิ่ม VPN (Add VPN): เปิดหน้าจอเพื่อเลือกชนิดของ VPN ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นจึงสามารถตั้งค่ารายละเอียด VPN
- เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile networks):
 - ◆ เปิดใช้งานดาต้า (Data enabled): เลือกเพื่อเปิดใช้งานข้อ มูลดาต้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
 - ◆ ดาต้าโรมมิ่ง (Data roaming): ไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหลีก เลี่ยงการใช้ดาต้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในกรณีที่อยู่ นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายหลัก
 - ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names): เปิดหน้า APN เพื่อเลือกตั้งค่า หรือกดปุ่มเมนู
 - ◆ใช้เครือข่าย 2 G เท่านั้น (Use only 2G network): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดยเครื่อง โทรศัพท์จะหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วที่สูงกว่า
 - ◆ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Network operators): เปิดหน้า จอค้นหารายการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ได้กับ ตัวเครื่อง


โปรไฟล์เสียง (Audio Profiles)

คุณสามารถตั้งได้ 4 รูปแบบต่างกันไปตามการใช้งาน คือ ทั่วไป (General), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) และ ปิด เลียง (Silent) โดยคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงริงโทน, สั่น หรือ เตือน และ วิธีอื่นๆ

เสียง (Sound)

ปรับแต่งการตั้งค่าให้โทรศัพท์มือถือของคุณส่งเสียงเรียกเข้า, สั่น, หรือเตือนด้วยวิธีอื่นๆ

การแสดงพล (Display)

ให้ท่านตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเมื่อ ท่านหมุนโทรศัพท์ของท่าน และปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจออื่นๆ

บริการต่าแหน่ง (Location access)

ใช้การตั้งค่าบริการตำแหน่งสำหรับแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณค้นหา ข้อมูลและใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งที่ตั้ง เช่น แผนที่

ความปลอดภัย (Security)

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูลหรือ เครื่องโทรศัพท์ของคุณ



แอพพลิเคชั่น (Apps)

เมนูนี้ให้คุณจัดการแอพพลิเคชั่น

แอคเคาท์ (Accounts)

ใช้การตั้งค่า แอคเคาท์และการซิงค์ เพื่อเพิ่ม, ลบ และ จัดการ แอคเคาท์ Google หรือแอคเค้าท์อื่นๆที่รองรับ ทั้งนี้สามารถใช้ค่าที่ตั้งเพื่อควบคุมแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในการรับ, ส่ง และซิงค์ข้อมูลบนตารางเวลา และเลือกตั้งว่าแอพพลิเคชั่นทั้ง หมดจะสามารถซิงค์ข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติหรือไม่

พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

ให้ท่านตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ได้บนพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพท์ของ ท่านที่จัดเก็บในโทรศัพท์และ SD การ์ดของท่าน:

ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & Input)

ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & Input) เพื่อเลือกภาษาที่ ใช้แสดงในตัวเครื่องและคีย์บอร์ดที่ใช้บนหน้าจอ รวมถึงคำที่จะใช้ เพิ่มในดิคชั่นนารี

แบ๊กอัพและรีเซ็ต (Backup&reset)

คุณสามารถเลือกแบ็คอัพข้อมูลแอพพลิเคชั่น, รหัสผ่าน wi-fi และ การตั้งค่าบริการ google อื่นๆไปยังเชริฟเวอร์ของ Google นอก จากนี้ยังสามารถเลือกรีเซตตัวเครื่องโทรศัพท์ได้จากหน้าเมนูนี้

แบตเตอรี่ (Battery)

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชันแบตเตอรี่ โดยคุณสามารถใช้ฟังก์ ชั่นนี้ในการแสดงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่ ในเมนูนี้คุณสามารถดู ว่าแอพพลิเคชั่นไหนใช้แบตเตอรี่แล้วใช้ก็เปอร์เซนต์

การเข้าถึงการใช้งาน (Accessibility)

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการเข้าใช้งานเพื่อปรับตั้งค่าปลั้กอินต่างๆ สำหรับฟังก์ชั่นนี้ ที่คุณได้ติดตั้งบนตัวเครื่อง

วันที่และเวลา (Date & time)

ตั้งเวลา, โซนเวลา และวันที่: เลือกใช้**อัตโนมัติ (Automatic)** เพื่อ ตั้งเวลาวันที่อัตโนมัติตามเครือข่าย

ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง (Use 24-hour format): เลือกเปิด/ปิดรูป แบบ 24 ชั่วโมง

เลือก **รูปแบบวันที่ (Date format)**: เลือกรูปแบบการแสดงวันที่

ตัวเลือกพู้พัฒนา (Developer options)

ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น คุณอาจต้องเรียนรู้การใช้งานการ ตั้งค่าในเมนูนี้



ตารางเปิด/ปิตเครื่อง (Scheduled power on &off)

คุณสามารถตั้งเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่ตั้งไว้ ได้

เกี่ยวกับตัวเครื่อง (About phone)

ดูสถานะตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลต่างๆ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, เครือข่ายที่ใช้, ชนิดของเครือข่ายที่ใช้งาน, ความแรงสัญญาณ, สถานะโรมมิ่ง, ที่อยู่ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ และ อื่นๆ

เลือก ข้อมูลทางกฎหมาย (Legal information) เพื่อดูราย ละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต และเงื่อนไขการบริการ ของแอพพลิเคชั่นของ Google ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ เพื่อเรียนรู้การใช้งานตัวเครื่องโทรศัพท์ คุณสามารถดูชื่อรุ่นและ เวอร์ชั่นของโทรศัพท์ของคุณ

บันทึกเสียง (Sound recorder)

เครื่องบันทึกเสียงเป็นฟังก์ชั่นสำหรับบันทึกเสียงเพื่อจัดการไฟล์ เสียง (Sound recorder)

เริ่มการบันทึก

ในโหมดไหนๆ คุณสามารถกด**ปุ่มโอม (หน้าหลัก)** แตะแท็บ

แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ บันทึกเสียง (Sound recorder).

- 2. แตะปุ่ม 🔲 เพื่อเริ่มการบันทึก
- ระหว่างการบันทึก คุณสามารถกดพักการบันทึกเสียงโดยแตะที่ ปุ่ม III หรือเลือกแตะปุ่ม II เพื่อบันทึกไฟล์เสียง ไปยัง จัด
- การไฟล์ (File Manager) ทั้งนี้ต้องใส่การ์ทีแฟลช กด
 เพื่อ

 เล่นไฟล์เสียง
- หากต้องการออกจากเมนู บันทึกเสียง (Sound recorder) คุณ สามารถกดปุ่มกลับ

FOTA

ฟังก์ชั่นนี้ให้คุณสามารถอัพเดทระบบเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ

- คัดลอกแพกเก็จที่อัพเดทลงในไดเร็คทอรีของการ์ด Micro SD โปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างบนการ์ดให้มีอย่างน้อง 512 MB , แนะ นำการอัพเดทแพเก็จผ่าน WiFi เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
- ก่อนอัพเกรด กรุณาตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ควรมีเหลือมาก กว่า 30%

🗐 หมายเหตุ

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่เหลือพอสำหรับการอัพเกรด ทั้งนี้ระหว่างการอัพเกรดควรเสียบที่ชาร์จ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ระบบการเชื่อม ต่อแย่	การใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ ลัญถูกเอ่อน เช่นบริเวณใต้ ถุน, หอคอย ทำให้คลื่นวิทยุไม่ สามารถส่งออกไปได้อย่างมี ประลิทธิภาพ	ควรพยายามหลีก เลี่ยงการใช้ภายได้ สภาวะดังกล่าว
	การใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อชุม ทางสายไม่ว่าง เช่น การใช้ เมื่อสายไม่ว่างในเวลาเลิก งาน	ควรพยายามหลีก เลี่ยงการใช้ภายใต้ สภาวะดังกล่าว
	เกี่ยวเนื่องกับกฎระยะการส่ง สัญญาณของเครือข่าย	สอบถามผู้ให้บริการ เครือข่ายสำหรับ แผนที่ของบริการที่ ครอบคลุม
เสียงก้องและ สะท้อน	เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อ เครือข่าย	ควรวางสายเพื่อ โทรใหม่
	สัญญาณเครือข่ายไม่ดีในบาง จุด	



ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เวลาการสแตนด์ บายสั้นลง	ระยะเวลาการสแตนต์บายจะ ขึ้นกับการตั้งค่าเครือข่าย	ถ้าโทรศัพท์มือถือ อยู่ในพื้นที่ที่การ เชื่อมต่อลัญญาณ เครือข่ายไม่ดี ให้ปัด เครื่องโทรศัพท์มือ ถือ
	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรีใหม่	ใส่แบตเตอรีใหม่
	เมื่อไม่สามารถรับสัญญาณ โทรศัพท์จะพยายามค้นหา สัญญาณ ซึ่งจะใช้พลังงาน แบดเดอรี่ค่อนข้างมาก	กรุณาย้ายไปในพื้น ที่ที่มีสัญญาณหรือ ปิดโทรศัพท์มือถือ ชั่วคราว
ไม่สามารถเปิด เครื่อง	แบเตเตอรี้ไฟหมด	ตรวจสอบสถานะ แบตเตอรี่หรือเสียบ สายชาร์จ
ใช้ซิมการ์ดไม่ได้	ชิมการ์ดเสียหาย	ติดต่อผู้ให้บริการ เครือข่าย
	ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าซิม การ์ดใส่ในตัวเครื่อง เรียบร้อย
	มีฝุ่นบนซิมการ์ด	เช็ดทำความสะอาด ด้วยผ้าสะอาด



ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อม ต่อกับเครือข่าย	ไม่สามารถใช้ชิมการ์ดได้	ติดต่อผู้ให้บริการ เครือข่าย
	อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ	ติดต่อผู้ให้บริการ เครือข่าย
	สัญญาณอ่อน	กรุณาย้ายไปในพื้น ที่ที่มีสัญญาณ
ไม่สามารถโทร ออก	เปิดใช้งานการระงับการโทร	ยกเลิกการระงับ การโทร
	เปิดใช้งานเบอร์ Fix dialing	ยกเลิกการ เบอร์ Fix dialing
รหัส PIN ผิด	ใส่เบอร์ PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อ กัน	ติดต่อเครือข่ายผู้ ให้บริการ
ไม่สามารถชาร์จ	แบตเตอรี่และที่ชาร์จเสียหาย	เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือที่ชาร์จ
	ชาร์จในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำกว่า 0-40 องศาเซล เซียส	เปลี่ยนสภาพแวด ล้อมในการชาร์จ
	การเชื่อมต่อผิดปกติ	ตรวจสอบการเชื่อม ต่อสายชาร์จระ หว่างดัวเครื่องและ ที่ชาร์จโทรศัพท์



ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ต้องการรีเซ็ต ตัวเครื่อง โทรศัพท์	เครื่องโทรศัพท์รวนหรือ แฮงค์ระหว่างการใช้งาน	กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องและปุ่ม ปรับความดัง เสียงขึ้นค้างไว้ พร้อมกัน 10 วินาที
ไม่สามารถเพิ่ม รายชื่อ	หน่วยความจำรายชื่อเต็ม	ลบรายชื่อบางตัว ออก
ไม่สามารถทำ ฟังก์ชั่บางอย่าง	ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถ รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณ ต้องการ	โปรดติดต่อผู้ให้ บริการเครือข่าย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ

การใช้โทรศัพท์และที่ชาร์จ

อันตราย:

ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่กำหนดเท่านั้น การใช้ แบตเตอรี่จากแหล่งอื่นอาจทำให้เกิดการรัว, ความร้อนสูง, การ ระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวัง:

โปรดเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากฝุ่นละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจาก ฝุ่นผง, น้ำ หรือของเหลว อาจทำให้เกิดความร้อนสูง, ไฟฟ้ารั่ว และ/หรือการทำงานของโทรศัพท์ล้มเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จ และอะแต็ปเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถกันน้ำได้ โปรดเก็บให้ห่าง จากฝนและน้ำทุกชนิด

คำเตือน:

ห้ามกระแทก, เขย่า หรือทำให้เกิดการกระแทกกับตัวเครื่องหรือ แท่นชาร์จ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความร้อนสูง, การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้

ห้ามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชาร์จไว้ใกล้กับเครื่องไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรัว, ความร้อนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้ นอกจากนี้ ยังป้อง กันตัวเครื่องและอะแต็ปเตอรไฟฟ้าจากการเกิดความร้อนสูง, เกิด ควัน หรือการลัดวงจร

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำให้เกิดไฟ



ไหม้ หรือโทรศัพท์อาจเสียหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จหรือชิ้นส่วนภายในด้วยดนเอง

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

คำเตือน:

ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ให้ขับเข้าข้างทาง และหยุดรถเพื่อโทร หรือรับสายโทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเป็นสิ่งต้องห้าม ให้ปิด โทรศัพท์เพื่อป้องกันคลื่นรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดทำตาม กฎและข้อบังคับในพื้นที่

ทั้ามใช้โทรศัพท์ในปั้ม, ใกล้กับเชื้อเพลิง หรือใกล้กับสารเคมี ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น อุปกรณ์ ช่วยฟัง, เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น เครื่องค้นหาไฟ และประตูอัตโนมัติ

หากคุณต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ โปรดติดต่อผู้ผลิต หรือตัวแทนจำ หน่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันคลื่นความถี่

ข้อควรระวัง:

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อย่างเช่น anti-lock brakes, ควบคุมความ เร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกคุณว่ามีฟังก์ชั่นการป้องกันดีหรือไม่ หาก คุณสงสัยว่ารถยนต์ทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรด ดิดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน



ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบัตรเครดิต, แผ่นดิสก์ หรือวัสดุแม่เหล็ก อื่นๆ เพราะอาจมีผลต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูกดูดซึมโดย ตัวรับแม่เหล็กของโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากคุณคิดว่าจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน โปรดถอด แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ภายในโทรศัพท์มือ ถือเป็นเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความชื้นได้ และจะก่อความ เสียหายแกโทรศัพท์มือถือหรือแบตเตอรี่

การให้แบตเตอรี่

อันตราย:

ห้ามโยนโทรศัพท์ลงในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือ เกิดเพลิงไหม้

หากท่านใส่แบตเตอรีได้ยาก ห้ามใช้แรงฝืน เพราะอาจทำให้แบต เตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้ เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มาสัมผัสกับแบตเตอรี่ หรือตัวเชื่อมต่อเพราะอาจทำให้ลัดวงจร, ความร้อนสูง หรือระเบิด ห้ามเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าด้วยกันโดยตรง เพราะอาจทำให้แบต เตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้ ของเหลวในแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนั้น หากของเหลว นี้เข้าตา ห้ามขยี้ตา แต่ให้ล้างออกด้วยน้ำและ ไปพบแพทย์ในทันที ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณฑี่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้ แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้

คำเตือน:

ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเริ่มลดน้อยลง หรือ



สังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือ เปลี่ยนรูปร่างหรือสี หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าของ คุณ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำ หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นแปลกปลอม ให้ทั้งแบตเตอรี่ ตามข้อกังคับในพื้นที่ ห้ามโยบลงในกองไฟ

ข้อควรระวัง:

ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ เพราะอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์เสียหาย, แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไป หรือเกิด อันตรายต่อยานพาหนะ

การให้ที่ชาร์จ

อันตราย:

ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จอื่นๆ อาจทำ ให้โทรศัพท์เสียหายหรือระเบิดได้ หากที่ชาร์จลัดวงจร อาจทำให้เกิด เพลิงไหม้ได้

ห้ามใช้ที่ชาร์จที่เสียหาย, เก่า หรือชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดเพลิง ไหม้ได้

กำจัดฝุ่นออกจากช่องเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ ห้ามเก็บที่ชาร์จไว้ใกล้ของเหลว เพราะหากของเหลวกระเด็นใส่ที่ ชาร์จ อาจทำให้มีความร้อนสูง และเสียหายได้ หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชาร์จ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความร้อนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ห้ามวางที่ชาร์จไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ เพราะอาจทำ ให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ห้ามสัมผัสที่ชาร์จ, สายไฟ หรือช่องเชื่อมต่อด้วยมือที่เปียก เพราะ



อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ข้อมูลการให้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะ นำไม่ให้คุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับโทรศัพท์บ้าน, โทรทัศน์, วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อคลื่นวิทยุ

ข้อมูลการให้งานแบตเตอรี่

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บแบตเตอรีไว้ในที่เย็น, ระบายอากาศได้ดี ไม่ถูก แสงแดด

หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบดเตอรี่เป็น ประจำเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เลื่อม เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ หมดอย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งชาร์จก็ตาม ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้ง แบตเตอรี่เก่าตามข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ

ข้อควรระวัง: การใช้งานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดระเบิด ได้ โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือ

ข้อมูลการใช้งานที่ชาร์จและอะแตปเตอร์ AC

โปรดแน่ใจว่าโทรทัศน์ทำการชาร์จในบริเวณที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาตและการตูแลรักษา

โทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไม่สามารถกันน้ำ ดังนั้นห้ามวางไว้ ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำและ หลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลว กระเด็นมาโดน



ใช้ผ้าบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ ห้ามใช้แอลกอฮอล์, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการทำความ สะอาดโทรศัพท์

หากมีฝุ่นเข้าไปในช่องต่อของโทรศัพท์ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย, ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ โปรดทำความ สะอาดช่องต่อเป็นประจำ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรที่มี หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่ เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specic Absorption Rate) ในการทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่ โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
- Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเยื่อกระดาษ 10 กรัม



ความถี่	ตำแหน่ง	SAR 10g(W/kg)
GSM900	หัว	0.62
GSM1800	หัว	0.66

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics

ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
Li-ion	2000 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรีขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ชิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติ มีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ เครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตาม เวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ สถานะของไฟแสดงหน้าจอ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ด หน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน ที่ชื้อ
- แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับ จากวันที่ชื่อ
- การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ หน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
- 4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยให้เป็นไปตาม กฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้า ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือ การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
- ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
- 6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตาม ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันใน เชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์ หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่ เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ



ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือ ไม่สามารถใช้งานได้

- 7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นลัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่ จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน,การพร้อมใช้งานของ บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
- เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการช่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลา ที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ช่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ ยาวกว่า
- การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก ค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
- สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก การใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด ล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์



i-mobileได้รับความเสียหาย

- เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่อง จากภัยธรรมชาติ
- เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแชม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งาน โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
- 4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือ เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัด จำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์
- ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอ แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมึดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะ นี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงาน ผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสอง พิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่าย มึดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และ เกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับ แต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความ ผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้น ในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือ ว่าผิดปกติ และไม่ใชโมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
 การแก้ไข ขดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
- การแก้ไข ขูดลบ หรือขิดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัส



แสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

- การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- i-mobile ไม่รับประกันว่า ชอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็น ไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์ บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก พร่องใดๆ
- i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวม์โหลดหรือติด ตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิง ต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ติตามความต้องการของท่าน โดย ปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดัง กล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
- 10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบ คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือ เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด สิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้า ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อ มูลลำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิด กฎหมาย
- 11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อ มูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือ ระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนชอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทาง ลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
- 12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อ



มูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์ บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว 13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย 14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อ ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและช่อม

